Ambu
Ideas that work for life

ECG Electrodes

Instructions for use

Инструкции за ползване
Návod k použití
Brugsanvisning
Bedienungsanleitung
Οδηγίες χρήσης
Instrucciones de uso
Kasutamisjuhend
Käyttöohjeet
Instructions d'utilisation
Upute za upotrebu
Használati útmutató
Istruzioni d'uso
使用説明書
Naudojimosi taisyklės
Lietošanas pamācība
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Wskazówki do stosowania
Instruções de utilização
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по применению
Návod na použitie
Navodila za uporabo
Bruksanvisning
Kullanım kılavuzu
Instructions for use
使用说明

Instructions for use
ECG electrodes

EN

These instructions for use are intended for the following Ambu ECG electrodes for electrocardiography procedures (ECG): BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SF, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 4055A, 4055S, 4073, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Directions for use
- If needed, clean areas with a mild soap and water and dry thoroughly.
  For adults only: Shave or epilate excessively hairy areas if necessary. Only gently abrade if skin impedance is too high.
- The correct placement of electrodes is typically determined by the hospital/physician and/or local protocol/ procedures.
- Peel the electrode away from the liner/capsule and place it on the skin, taking care not to touch the adhesive area except for the edge, and ensure that the center of the adhesive gel is not filled with the thumb.
- When using BlueSensor electrodes with offset connector the offset tab should be positioned in the same direction as the lead wires and cable, towards the equipment.
- Place the electrode on the skin by pressing around the adhesive edge with a circular smooth and firm motion. For wet gel avoid pressing down the centre of the electrode. If in doubt refer to the directions on the reverse of the pouch.
- Connect the lead-wire from the ECG monitoring device to the electrode. If the electrode is supplied with a pre-attached lead-wire, connect the lead-wire to the ECG monitoring device.
- Electrodes Removal: Gently lift the tab or the edge of the electrode, maintaining a low profile, and slowly pull off the electrode from the skin. Damage may occur to delicate skin as the electrode is removed. Keep the electrode close to the skin surface when pulling back over itself. Avoid removing the electrode at 45-degree angle, due to reduce the skin mechanical trauma.
- Gel residue can be removed using paper towels or water.
- The electrodes are disposable and should be disposed according to hospital or physician guidelines.
- NEO X placement: Remove the electrode from the liner by using tab 1 - Place electrode on the skin, applying a gentle pressure on the edges - Remove tab 2 - Apply gentle pressure on the edges, on each of the 4 wings.
- NEO X removal: Gently roll the 4 wings of the electrode towards the centre. Lift up the electrode with your finger between the adhesive and the patient's skin.

Symbol	Indication	Symbol	Indication
	Remaining electrodes should be stored in the pouch, properly closed, to fully cover the open edge. The remaining electrodes should be used within 30 days of opening. For NEO X - within 24 hours of opening.		Magnetic Resonance Conditional. Static magnetic field of 1.5 Tesla and 3 Tesla only. Maximum spatial gradient field of 2.5 Tesla and 350 mT/m. Maximum whole body averaged specific absorption rate (SAR) of 2 W/kg for 15 minutes of scanning.
	This product is not made with natural rubber latex.		No PVC. Stated when products are PVC free.
	Wet gel		Foam
	Solid gel		Polymer
	Ring		Radiolucent
	Micropore		Hypoallergenic

Cautions:
- ECG electrodes should only be used by or in consultation with experts.
- ECG electrodes applied only to intact, clean skin (e.g., not over open wounds, lesions, infected, or inflamed areas).
- Careless removal of the electrode may cause damage to the skin. Should the electrode be difficult to remove use water to dissolve the adhesive.
- NEO X electrodes are for long-term use (at least 3 days). It is recommended to leave the electrodes on until they fall off.
- In the event of an over-exposed period, check for secure adhesion and absence of skin reaction on a daily basis.
- For ease of removal, use water on top of the electrodes, to soften the adhesive.
- For single use only. Use on other patients can cause cross infection. Do not soak, rinse, or sterilize this device as these procedures may leave harmful residues or cause malfunction of the device. The design and material used are not compatible with conventional cleaning and sterilization procedures.
- US: Rx only

Precautions:
- During surgical procedures electrodes should be placed as far as possible from the electro-surgical area to minimize unwanted RF current flow.
- Self-adhesive electrodes should be replaced if they no longer stick firmly to the skin.
- To minimize the risk of skin irritation, when replacing electrodes find a new area of skin on which to place them.
- Electrodes are not sterile and should not be placed on open pouch until necessary.
- Electrodes with no lead wire attached should only be used with lead wires in compliance with IEC 60601-1.
- Electrodes can only be used with ECG monitoring devices in compliance with IEC 60601-1.
- MR Conditional electrodes only: It is important to be aware that the MR Conditional marking applies only to the electrodes and not to any monitors, cables or lead wires which may be attached to the electrode. Place the electrodes and electrode lead wires according to local safety guidelines for recording ECG in an MRI environment. The MR Conditional electrode shall only be used with lead wires compliant with use in an MRI environment.

Ambu® is a registered trademark of Ambu A/S, Denmark
Ambu A/S is certified according to ISO 13485

Инструкции за употреба
ЕКГ електроди

BG

Тези инструкции за употреба са предназначени за следните ЕКГ електроди за електрокардиографски процедури (ЕКГ): BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SF, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 4055A, 4055S, 4073, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Инструкции за употреба
- Ако е необходимо, почистете областите с мек сапун и вода и подсушете внимателно.
  Само за възрастни: Подстригвете косата от прекомерно окосмените области, ако е необходимо. Експлоатирайте съвсем малко, ако кожното съпротивление е твърде високо.
- Правилното поставяне на електродите обикновено се определя от болницата/лекаря и/или местните протоколи/ процедури.
- Свалете електрода от лентата/капсулата и го поставете върху кожата, като внимавате да не докосвате лепливата част, с изключение на ивицата около центъра, при която гелят на лепилото трябва да е пълен с гел.
- При използване на електроди BlueSensor с отместен конектор отместената лента трябва да се постави в същата посока като тази на водещите жици и кабел, към оборудването.
- Поставете електрода върху кожата с лек натиск около адхезивния ръб с кръгово, гладко и стабилно движение. За мокър гел избягвайте натискане в центъра на електрода. Ако се съмнявате, консултирайте се с указанията на гърба на пакета.
- Свържете водещия кабел от ЕКГ устройството за мониторинг към електрода. Ако електродът е доставен с предварително поставен водещ кабел, той може да бъде свързан директно към ЕКГ устройството за мониторинг.
- Отстраняване на електродите: Внимателно повдигнете езичето/ръба на електрода, като поддържате нисък профил, и бавно издърпайте електрода от кожата, дърпайки и притискайки надолу съседната кожа при отстраняването на електрода. Деликатната кожа може да бъде повредена при отстраняването, когато се дърпате назад над самия него. Избягвайте да отстранявате електрода под ъгъл от 45 градуса, за да намалите риска от механична травма.
- Остатъците от гел могат да се премахнат с помощта на хартиени кърпички или вода.
- Електродите е предназначени за еднократна употреба и трябва да се изхвърлят в съответствие с указанията на болницата или на лекаря.
- Поставяне на NEO X: Извадете електрода от опаковката с помощта на лента 1 – Поставете електрода върху кожата, като приложите леък натиск по краищата – Отстранете лента 2 - Приложете леък натиск по краищата на всяко от 4-те крилца.
- Премахване на NEO X: Внимателно издърпайте 4 крилца на електрода към центъра. Повдигнете електрода с пръст между адхезива и кожата на пациента.

Символ	Указание	Символ	Указание
	Оставащите електроди трябва да се съхраняват в пакета, добре затворени чрез покриване на отворения ръб. Оставащите електроди да се използват в рамките на 30 дни след отварянето. За NEO X - в рамките на 24 часа след отварянето.		Безопасно за ядрено-магнитен резонанс при определени условия. Статично магнитно поле само 1,5 Tesla и 3 Tesla. Максимално пространствено градиентно поле 25,000 Gauss/cm или 250 Tesla/m. Максимална средна специфична степен на поглъщане (SAR) за цяло тяло 2 W/kg за 15 минути сканиране.
	Този продукт не е изработен от естествен латекс.		Без PVC. Посочва се, когато продуктите са свободни от PVC.
	Мокър гел		Пяна
	Твърд гел		Полимер
	Пръстен		Рентгеноплътно
	Микропорозен		Хипоалергенен

Внимание:
- ЕКГ електродите трябва да се използват само от експерти или след среща с тях.
- ЕКГ електродите трябва да се поставят само върху интактна, чиста кожа (напр. не върху отворени рани, лезии, инфектирани или възпалени области).
- Небрежното премахване на електродите може да увреди кожата. Ако електродът се отстранява трудно, използвайте вода, за да разтворите лепилото.
- Електродите NEO X са предназначени за продължителна употреба (поне 3 дни). Препоръчително е да се оставят електродите, докато паднат.
- В случай на излагане за продължителен период, проверявайте ежедневно за добро прилепване и липса на реакция на кожата.
- За лесно премахване, използвайте вода върху електродите, за да разтворите залепващото вещество.
- Само за еднократна употреба. Използването върху други пациенти може да доведе до кръстосано заразяване. Не накисвайте, не изплаквайте и не стерилизирайте това устройство, тъй като процедурите могат да оставят вредни остатъци или да причинят неизправност на устройството. Конструкцията и използваният материал не са съвместими с конвенционалните процедури за почистване и стерилизация.
- US: Rx only

Предпазни мерки:
- По време на хирургическите процедури електродите трябва да се държат възможно най-далеч от електро-хирургическата област, за да се сведе до минимум нежеланото протичане на RF ток.
- За да се спре да се използва, самозалепващите се електроди трябва да се сменят, когато вече не могат да осигурят добра, лепяща, връзка с кожата.
- Електродите не са стерилни и не трябва да се поставят върху отворена опаковка, преди да е необходимо.
- Електродите без водещ кабел трябва да се използват само с водещи кабели в съответствие с IEC 60601-1.
- Електродите могат да се използват само с ЕКГ устройства за мониторинг в съответствие с IEC 60601-1.
- Само за електроди, безопасни за МР при определени условия: Важно е да сте наясно, че маркировката „Безопасно за МР при определени условия“ се отнася само за електродите, а не за мониторите, кабелите или водещите кабели, които могат да бъдат прикрепени към електрода. Поставете електродите и водещите кабели на електрода в съответствие с местните указания за безопасност за записване на ЕКГ в ЯМР среда. Електродът, безопасен за МР при определени условия, трябва да се използва само с водещи кабели, съвместими с използване в ЯМР среда.

Ambu® е регистрирана търговска марка на Ambu A/S, Дания
Ambu A/S е сертифицирана в съответствие с ISO 13485

Návod k použití
EKG elektrody

CS

Tento návod k použití je určen pro následující EKG elektrody Ambu používané při elektrokardiografickém (EKG) vyšetření: BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SF, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 4055A, 4055S, 4073, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Návod k použití
- Podle potřeby očistěte místa pomocí slabého roztoku mýdla a vody a důkladně osušte.
  Pouze pro dospělé: Zavrhujte vlasy na nadměrně vlasatých oblastech, pokud je to třeba. Pokud je kožní odpor příliš vysoký, lehčí jemně oholte.
- Správné umístění elektrod je v typickém případě stanoveno nemocnicí nebo lékařem anebo místními protokoly nebo postupy.
- Odlepte elektrodu od vložky/kapsuly a umístěte ji na kůži, přičemž se vyvarujte dotýkání lepicí plochy s výjimkou okraje, a ujistěte se, že středová část lepicího gelu plochou nezaplní.
- Pokud používáte elektrody BlueSensor s přesahujícím konektorem, měla by být přesahující poutko umístěno ve stejném směru, jako drátky elektrody a kabel, směrem k zařízení.
- Přiložením elektrody na kůži tak, že jemně zatlačíte na její lepicí okraje v kroužícím jemným a silným pohybem. V případě použití elektrody se vyhněte tlaku na střed elektrody. Pokud máte pochybnosti, přečtěte si pokyny na druhé straně sáčku.
- Připojte drát elektrody EKG monitorovacího prostředku k elektrodě. Pokud je elektroda dodávána s předem připojeným drátem elektrody, může být připojena přímo do zařízení pro monitorování EKG.
- Odstranění elektrod: Jemně zvedněte poutko nebo okraj elektrody a udržujte nízký profil a pomalu odtáhněte elektrodu od kůže a dbejte na poškození jemné kůže při odstraňování elektrod. Při odstraňování elektrody nepoužívejte pull povrchu kůže, když elektrodu odtahujete. Neodstraňujte elektrodu pod úhlem 45 stupňů, abyste snížili riziko mechanického traumatu.
- Zbytky gelu je možné odstranit papírovými ručníkami nebo vodou.
- Elektroda je určena k jednorázovému použití a musí být zlikvidována podle lékařských nebo nemocničních pokynů.
- Umístění NEO X: Odstraňte elektrodu z vložky pomocí poutka 1 – Umístěte elektrodu na kůži, aplikujte jemný tlak na okrajích – Odstraňte poutko 2 – Aplikujte jemný tlak na okrajích, na každé ze 4 křidélek.
- Odstranění NEO X: Jemně svalujte 4 křidélka elektrody směrem do středu. Zvedněte elektrodu prstem vloženým mezi lepivou vrstvu a kůži pacienta.

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Zbývající elektrody je třeba uchovávat v pouzdře, které je správně uzavřené pokrytím přes otevřenou okraje. Zbývající elektrody by měly být spotřebovány během 30 dnů od otevření. Pro NEO X – v průběhu 24 hodin po otevření.		Nepoužívejte elektrody, pokud došlo k vyschnutí gelu. Zkontrolujte pouzdro/kapsu elektrody před použitím. Nepoužívejte pouzdro/kapsu elektrody, pokud dojde k poškození pouzdra/kapsy (např. v důsledku pádu na tvrdý povrch).
	Tímto bude ve shodě s požadavky na označení.		Sterilizováno ethylenoxidem.
	Tímto výrobek není vyroben z přírodního latexu.		Bez PVC. Pokud je uvedeno, že výrobky neobsahují PVC.
	Mokrý gel		Pěna
	Pevný gel		Polymer
	Hadřík		Radiotransparentní
	Mikropór		Hypoalergenní

Upozornění:
- EKG elektrody je třeba používat pouze na základě nebo při konzultaci s odborníky.
- EKG elektrody by se měly aplikovat pouze na neporušenou čistou kůži (například, nemělo by se aplikovat na otevřené rány, léze, na infikované nebo zanícené oblasti).
- Neopatrné sejmutí elektrody může způsobit poškození kůže. Pokud je odlepení elektrody obtížné, použijte pro rozpuštění lepidla vodu.
- Elektrody NEO X jsou určeny pro dlouhodobé použití (minimálně 3 dny). Doporučujeme je nechat až do doby, než samy odpadnou.
- V případě použití po delší časové období zkontrolujte dennně bezpečnou adhezi a chybění kožní reakce.
- Pro snazší odstranění použijte na horní straně elektrody vodu, jemně ji tak avsak pouze mnoho ji ne se tapetuje.
- Pouze k jednorázovému použití. Použití u jiných pacientů může způsobit zkříženou infekci. Prostředek nenamáčejte, neoplachujte ani nesterilizujte, protože tyto postupy mohou zanechávat škodlivé zbytky nebo mohou způsobovat poruchu funkce prostředku. Design a použité materiály nejsou kompatibilní s konvenčními postupy pro čištění a sterilizaci.

Bezpečnostní upozornění:
- Během chirurgických postupů by se měly elektrody umístit co nejdále od elektrochirurgické oblasti, aby se minimalizoval nechtěný radiofrekvenční proud.
- Samolepicí elektrody je třeba vyměnit, pokud již nadále nedrží pevně na kůži.
- Elektrody v otevřeném vaku mohou vyschnout, a proto obal neotevírejte, pokud to nebude nutné.
- Elektrody bez kabelů se musí používat s kabely, které jsou v souladu s IEC 60601-1.
- EKG elektrody by se měly aplikovat pouze na neporušenou čistou kůži (například, nemělo by se aplikovat na otevřené rány, léze, na infikované nebo zanícené oblasti).
- Elektrody se musí používat pouze s EKG monitorovacími zařízeními, jejichž provoz je v souladu s IEC 60601-1.
- Pouze elektrody podmíněně použitelné v MR: Je důležité, abyste si uvědomili, že označení Podmíněně použitelné v MR se týká pouze elektrod a nikoliv žádných monitorů, kabelů nebo drátových vodičů, které se mohou připojit k elektrodě. Umístěte elektrody a drátěné vodiče elektrody dle místních bezpečnostních postupů pro záznam EKG v prostředí MR. Elektroda podmíněně použitelná v MR se smí používat pouze s drátěnými vodiči, které vyhovují pro použití v prostředí MR.

Ambu® je registrovaná značka společnosti Ambu A/S, Dánsko
Společnost Ambu A/S je certifikována dle norem ISO 13485

Brugsanvisning
EKG-elektroder

DA

Denne vejledning er beregnet til følgende Ambu EKG-elektroder til elektrokardiografiske procedurer (EKG): BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SF, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 4055A, 4055S, 4073, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Brugsvejledning
- Vask eventuelt områderne med mild sæbe og vand, og tør grundigt.
  Kun til voksne: Kraftigt behårede områder klippes eventuelt. Afslib kun forsigtigt, hvis hudimpedansen er for høj.
- Den korrekte placering af elektroder afgøres typisk af hospitalet/lægen og/eller lokale protokoller/procedurer.
- Fjern elektroden fra pladen/pakningen/kapslen, og læg den på huden; pas på ikke at røre ved det klæbende område, undtagen ved elektroder med fast gel, hvor kanten af den klæbende gel holdes med tommelfingeren.
- Ved brug af BlueSensor-elektroder med forskudt konnektor skal fanen med forskudt placering vende samme vej som ledningerne og kablet, mod udstyret.
- Læg elektroden på huden ved at trykke forsigtigt rundt langs den klæbende kant med en jævn og fast bevægelse. Ved våd gel skal det undgås at trykke på midten af elektroden. Se bagsiden af posen, hvis du er i tvivl.
- Tilslut elektrodeledningen fra EKG-apparatet til elektroden. Hvis elektroden leveres med en påsat ledning, kan ledningen tilsluttes direkte til EKG-apparatet.
- Fjernelse af elektroder: Løft forsigtigt fligen eller kanten af elektroden, hold profilen lav, og tag langsomt elektroden af huden, mens du trykker den omgivende hud ned, efterhånden som elektroden fjernes. Hold elektroden tæt på hudoverfladen, mens du trækker den baglæns af. Undgå at fjerne elektroden ved en 45-graders vinkel for at mindske risikoen for mekanisk hudtraume.
- Gelrester kan fjernes med papirservietter eller vand.
- Elektroden er til engangsbrug og skal bortskaffes i henhold til hospitalets eller lægens retningslinjer.
- Placering af NEO X: Tag elektroden af dankpapiret ved hjælp af flig 1 – Læg elektroden på huden ved at trykke forsigtigt på kanterne – Fjern flig 2 – Tryk forsigtigt på kanterne, på hver af de fire sider.
- Fjernelse af NEO X: Rul forsigtigt elektrodens fire blade ind mod midten. Løft elektroden med fingeren mellem klæbemiddel og patientens hud.

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Resterende elektroder skal opbevares i posen, som lukkes korrekt ved at folde den åbne kant ned. Elektroderne skal bruges inden for 30 dage efter åbning. For NEO X - inden for 24 timer efter åbning.		Ikke egnet til magnetisk resonans. Kun et statisk magnetfelt på 1,5 tesla og 3 tesla. Et maksimalt rumligt gradientfelt på 25.000 gauss/cm eller 250 tesla/m. En maksimal gennemsnitlig specifik absorptionsrate for hele kroppen (SAR) på 2 W/kg ved 15 minutters scanning.
	Indeholder ikke naturgummilatex.		Ingen pvc. Angiver, at produktet er pvc-frit.
	Vådt gel		Skumbagsidemateriale
	Fast gel		Polymer-bagsidemateriale
	Tekstilbagsidemateriale		Røntgentransparent
	Mikroporer-tekstilbagsidemateriale		Hypoallergen

Advarsler:
- EKG-elektroderne må kun anvendes af eller i samråd med eksperter.
- EKG-elektroderne må kun sættes på intakt, ren hud (de må ikke sættes på sår, læsioner, inficerede eller betændte områder).
- Uforsigtig fjernelse af elektroden kan beskadige huden. Hvis elektroden er vanskelig at fjerne, anvendes vand til at opløse klæbemidlet.
- NEO X-elektroder er til langtidsbrug (mindst 3 dage). Det anbefales at lade elektroderne sidde, til de falder af.
- Ved længere tids brug skal det dagligt kontrolleres, at elektroden sidder fast, og der ikke forekommer hudreaktioner.
- Fjernelsen lettes ved at påføre vand på overfladen af elektroden til at opløse klæbemidlet.
- Kun til engangsbrug. Hvis udstyret anvendes til flere patienter, kan det medføre krydsinfektion. Udstyret må ikke lægges i vand e.lign., skylles eller sterilliseres, da sådan en aftrædende skadelige rester eller forringe funktionstid. Udformning og materiale egner sig ikke til traditionelle rengørings- og sterilliseringsmetoder.

Forholdsregler:
- Under kirurgiske indgreb skal elektroderne anbringes så langt som muligt fra det elektrokirurgiske område for at minimere uønsket RF-strømgennemgang.
- Selvklæbende elektroder skal udskiftes, hvis de ikke længere sidder godt fast på huden.
- Elektroder i en åbnet pose kan tørre ud, og posen må derfor ikke åbnes, før det er nødvendigt.
- Elektroder uden ledning må kun anvendes med ledninger, der opfylder IEC 60601-1.
- EKG-elektroder må kun sættes på intakt, ren hud (de må ikke sættes på sår, læsioner, inficerede eller betændte områder).
- Elektroderne må kun anvendes med EKG-overvågningsenheder, der opfylder IEC 60601-1
- Kun elektroder, der er betinget egnede til MR: Det er vigtigt at være opmærksom på, at mærkningen "Betinget egnet til MR" kun gælder for elektroderne og ikke for skærme, kabler eller ledninger, som måtte være tilsluttet elektroden. Placer elektroderne og elektrodeledningerne i overensstemmelse med lokale sikkerhedsretningslinjer for registrering af EKG i et MRI-miljø. Elektroden, der er betinget egnet til MR, må kun anvendes sammen med ledninger, der er kompatible med brug i et MRI-miljø.

Ambu® er et registreret varemærke og tilhører Ambu A/S, Danmark
Ambu A/S er ISO 13485-certificeret

Bedienungsanleitung
EKG-Elektroden

DE

Diese Bedienungsanleitung erklärt die Verwendung folgender EKG-Elektroden für den Einsatz bei der Aufnahme von Elektrokardiogrammen (EKG): BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SF, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 4055A, 4055S, 4073, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Gebrauchsanweisung
- Anwendungsbereiche bei Bedarf mit mildem Reinigungsmittel und Wasser reinigen und gründlich trocknen.
  Nur bei Erwachsenen: Behaarte Bereiche bei Bedarf rasieren. Ist die Hautimpedanz zu hoch, kann die Haut vorsichtig abgeschmirgelt werden.
- Die korrekte Platzierung der Elektroden wird üblicherweise vom Krankenhaus/Arzt und/oder nach den Regeln/ Vorschriften des Krankenhauses festgelegt.
- Die Elektrode vom Träger/Schutzkappe entfernen und auf der Haut platzieren. Klebeseite nicht berühren, außer bei Festgel-Elektroden, da berührt der Daumen bei der Applikation automatisch das Festgel.
- Wenn Sie BlueSensor-Elektroden mit versetzter Lasche verwenden, sollte diese in Richtung der EKG-Kabel aus, d.h. in Richtung des Gerätes.
- Elektrode auf die Haut aufdrücken und auf der Haut durch eine sanfte, kreisförmigen Bewegung auf den Elektrodenrand. Bei Nassgel-Elektroden keinen Druck auf die Elektrodenmitte ausüben. In Zweifelsfällen bitte die Anweisung auf der Rückseite der Packung beachten.
- Verbinden Sie die EKG-Kabel des EKG-Monitors mit der Elektrode. Elektroden mit vormontierten Kabeln können unmittelbar an das EKG-Gerät angeschlossen werden.
- Elektrodenentfernung: Heben Sie die Lasche oder den Rand der Elektrode an. Ziehen Sie die Elektrode langsam, unter Aufrechterhaltung eines niedrigen Profils, vorsichtig von der Haut. Halten und ziehen Sie dabei Haut, bis die Elektrode komplett entfernt ist. Halten Sie die Elektrode während des Abziehens in der Nähe der Hautoberfläche. Vermeiden Sie beim Entfernen einen 45-Grad-Winkel, um das Risiko eines mechanischen Traumas zu verringern.
- Auf der Hautoberfläche befindliche Gelreste können mit Papiertüchern oder Wasser entfernt werden.
- Die Elektrode ist eine Einmalelektrode und ist nach den Richtlinien des Krankenhauses oder Arztes zu entsorgen.
- Applikation NEO X: Nehmen Sie die Elektrode mit Lasche 1 vom Trägerfolie. Platzieren Sie Elektrode auf der Haut des Patienten, indem Sie vorsichtig die Elektrodenränder andrücken. Entfernen Sie Streifen „2“ und drücken Sie vorsichtig die Ränder der vier transparenten Klebeflügel an.
- Entfernung NEO X: Rollen Sie vorsichtig die Klebeflügel der Elektrode in die Mitte. Entfernen Sie die Elektrode, indem Sie Ihren Finger zwischen Klebematerial und Haut des Patienten schieben und die Elektrode vorsichtig anheben.

Symbol	Bedeutung
	Nicht benutzte Elektroden in der Elektrodenliste aufbewahren, die durch Falten der offenen Seite sorgfältig zu verschließen ist. Die verbliebenen Elektroden innerhalb von 30 Tagen nach Öffnung der Elektrodenliste verbrauchen. NEO X – innerhalb von 24 Stunden nach dem Öffnen verbrauchen. Elektroden nie verwenden, wenn das Gel ausgetrocknet ist. Das Haftbarkeitsdatum (date of expiry) auf der Elektrodenliste/Elektrodenetiketten ist auf diesen aufgedruckt.
	Dieses Produkt enthält kein natürliches Gummilatex.
	Nassgel
	Festgel
	Gewebeträger
	Mikroporöser Vliesträger

Warnhinweise:
- EKG-Elektroden sollten nur von Fachpersonal oder unter Aufsicht von Fachpersonal verwendet werden.
- EKG-Elektroden sollten nur auf gesunder und trockener Haut angewendet werden (beispielsweise nicht auf offenen Wunden, Läsionen, infizierten oder entzündeten Hautbereichen).
- Durch unvorsichtige Abnahme von der Haut können Hautschäden entstehen. Wenn Schwierigkeiten bei der Abnahme der Elektrode auftreten, sollte diese mit Wasser von der Hautoberfläche gelöst werden.
- Die NEO X Elektroden sind für das Langzeitmonitoring (mindestens 3 Tage) entwickelt worden. Es wird empfohlen die Elektroden bis zum Ablösen auf der Haut zu belassen.
- Bei einer Verwendung über einen längeren Zeitraum ist täglich zu überprüfen, ob die Elektrode sicher haftet und ob es keine Hautreaktionen gibt.
- Zur einfachen Entfernung, benetzen Sie die Elektrodenoberfläche mit etwas Wasser, wodurch der Kleber aufweicht.
- Nur zum Einmalgebrauch. Die Verwendung bei anderen Patienten kann zu einer Kreuzinfektion führen. Das Medizinprodukt nicht einweichen, abspülen oder desinfizieren, da dies zur Bildung schädlicher Ablagerungen oder einer Störung des Medizinprodukts führen kann. Aufgrund der Ausführung und des verwendeten Materials eignet es sich nicht für die üblichen Reinigungs- und Sterilisationsverfahren.
- US: Rx only

Maßnahmen:
- Bei chirurgischen Eingriffen die Elektroden möglichst weit weg vom elektrochirurgischen Bereich anbringen, um das Auftreten unerwünschten RF-Stroms zu minimieren.
- Selbstklebende Elektroden müssen ersetzt werden, wenn sie nicht mehr fest an der Haut haften.
- Um das Risiko von Hautirritationen zu minimieren, bei Elektrodenwechsel eine neue Stelle auf der Haut anbringen.
- Elektroden sind nicht steril und sollten nicht vor Gebrauch auf geöffneten Verpackungen platziert werden.
- Elektroden ohne Elektrodenkabeln dürfen nur mit Elektrodenkabeln gemäß IEC 60601-1 verwendet werden.
- Elektroden dürfen nur mit EKG-Überwachungsgeräten verwendet werden, die IEC 60601-1 entsprechen.
- Nur für bedingt MR-sichere Elektroden: Es ist zu beachten, dass die Kennzeichnung „bedingt MR-sicher“ ausschließlich für die Elektroden gilt und nicht für Monitore, Kabel oder Ableitungen, die an die Elektroden angeschlossen werden können. Platzieren Sie die Elektroden und Elektrodenkabel nach den örtlichen Sicherheitsrichtlinien für die Aufzeichnung eines EKG in einer MRT-Umgebung. Die bedingt MR-sichere Elektrode darf ausschließlich mit Elektrodenkabeln verwendet werden, die für die Verwendung in einer MRT-Umgebung zugelassen sind.

Ambu® ist eingetragenes Warenzeichen von Ambu A/S, Dänemark
Ambu A/S ist nach ISO 13485 zertifiziert

Οδηγίες χρήσης
Ηλεκτρόδια ΗΚΓ

EL

Αυτές οι οδηγίες χρήσης προορίζονται για τα ακόλουθα ηλεκτρόδια ΗΚΓ Ambu για ηλεκτροκαρδιογραφικές διαδικασίες (ΗΚΓ): BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SF, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 4055A, 4055S, 4073, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Οδηγίες χρήσης
- Εφόσον απαιτείται, καθαρίστε τις περιοχές με ήπιο σαπούνι και νερό και στεγνώστε επιμελώς.
  Μόνο για ενήλικες: Ξυρίστε ή τρίψτε σε υπερβολικά τριχωτές περιοχές, εάν είναι απαραίτητο. Εάν η σύνθετη αντίσταση του δέρματος είναι πολύ υψηλή, απλώς τρίψτε απαλά το δέρμα.
- Η σωστή τοποθέτηση των ηλεκτροδίων καθορίζεται συνήθως από το νοσοκομείο/ιατρό και/ή από το τοπικό πρωτόκολλο/διαδικασίες.
- Αφαιρέστε από το πλαστικό/θήκη την επένδυση/θύλακα και τοποθετήστε το στο δέρμα, προσέχοντας να μην αγγίξετε την αυτοκόλλητη περιοχή, εκτός από την περίπτωση των ηλεκτροδίων στερεής γέλης, όπου θα κάψω ο πάνω το άκρο του αυτοκόλλητης γέλης για να συνέχεια.
- Κατά τη χρήση ηλεκτροδίων BlueSensor με συνδεμένο αντιστάθμισης η ταινία αντιστάθμισης πρέπει να τοποθετηθεί προς την ίδια κατεύθυνση με τα καλώδια αγωγών, δηλαδή προς τον εξοπλισμό.
- Τοποθέτηστε το ηλεκτρόδιο στο δέρμα πιέζοντας γύρω από την περιοχή της κόλλας με κυκλικές, ομαλές και σταθερές κινήσεις. Για τα ηλεκτρόδια υγρής γέλης, αποφύγετε να πιέζετε το κέντρο του ηλεκτροδίου. Εάν δεν είστε σίγουροι, συμβουλευτείτε τις οδηγίες που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της συσκευασίας.
- Συνδέστε το καλώδιο της απαγωγής από το συσκευή παρακολούθησης ΗΚΓ στο ηλεκτρόδιο. Εάν το ηλεκτρόδιο διαθέτει ήδη καλώδιο απαγωγής, μπορεί να συνδεθεί απευθείας στη συσκευή παρακολούθησης ΗΚΓ.
- Αφαίρεση ηλεκτροδίων: Ανασηκώστε προσεκτικά τη γλωττίδα ή το άκρο του ηλεκτροδίου, σε μικρή γωνία και αποσπάστε αργά το ηλεκτρόδιο από το δέρμα, κρατώντας και πιέζοντας το δέρμα που περιβάλλει το ηλεκτρόδιο. Κρατήστε το ηλεκτρόδιο κοντά στην επιφάνεια του δέρματος, καθώς το τραβάτε αναδιπλώνοντας το. Αποφύγετε την αφαίρεση του ηλεκτροδίου σε γωνία 45 μοιρών για να μειώσετε τον κίνδυνο μηχανικού τραύματος.
- Το υπολειμμάτα γέλης μπορούν να αφαιρεθούν με χαρτοπετσέτα ή νερό.
- Το ηλεκτρόδιο είναι μιας χρήσης και πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του νοσοκομείου ή του ιατρού.
- Τοποθέτηση ΝΕΟ Χ: Αφαιρέστε το ηλεκτρόδιο από την επένδυση χρησιμοποιώντας τη γλωττίδα 1 - Τοποθετήστε το ηλεκτρόδιο στο δέρμα πιέζοντας τις άκρες - Αφαιρέστε τη γλωττίδα 2 - Πιέστε απαλά τις άκρες, σε καθεμία από τα 4 πτερύγια.
- Αφαίρεση ΝΕΟ Χ: Ανασηκώστε απαλά τα 4 πτερύγια του ηλεκτροδίου προς το κέντρο. Ανασηκώστε το ηλεκτρόδιο τοποθετώντας το δάχτυλό σας ανάμεσα στο αυτοκόλλητο και το δέρμα του ασθενούς.

Σύμβολο	Ένδειξη
	Τα υπολειπόμενα ηλεκτρόδια πρέπει να φυλάσσονται μέσα στο σακουλάκι, το οποίο πρέπει να κλείνει καλά αναδιπλώνοντας το ανοιχτό άκρο. Τα υπολειπόμενα ηλεκτρόδια πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός 30 ημερών από το άνοιγμα του συσκευασίας. Για το ΝΕΟ Χ - εντός 24 ωρών από το άνοιγμα. Μη χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρόδια εάν η γέλη έχει ξεραθεί. Για τη διάρκεια ζωής των μονοσύνδεσμων ανατρέξτε στην ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο σακουλάκι.
	Δεν περιέχει φυσικό καουτσούκ από λάτεξ.
	Χωρίς PVC. Αναγράφεται όταν τα προϊόντα δεν περιέχουν PVC.
	Υγρό τζελ
	Στερεό τζελ
	Δακτύλιος
	Μικροπορώδες

Προσοχή:
- Τα ηλεκτρόδια ΗΚΓ πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από ειδικούς ή με τη συμβουλή ειδικών.
- Τα ηλεκτρόδια ΗΚΓ πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε άθικτο, καθαρό δέρμα (π.χ., όχι πάνω από ανοικτά τραύματα, έλκη, μολυσμένες ή φλεγμονώδεις περιοχές δέρματος).
- Η απρόσεκτη αφαίρεση του ηλεκτροδίου μπορεί να προκαλέσει

Naudojimo instrukcijos
EKG elektrodai

LT

Naudojimo instrukcijose aprašomas šių elektrokardiogramos (EKG) procedūroms skirtų „Ambu“ elektrodų naudojimas: BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SP, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 40554, 40556, 40713, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Naudojimo nurodymai
- Jeigu reikia, sąlyčio vietas nuplaukite muilo tirpalu ir kruopščiai nusausinkite.
  Tik suaugusiems: Jeigu reikia, nuo pernelyg plaukuoto odos ploto nuskuskite plaukus. Jeigu odos tariamoji varža per didelė, tik švelniai nutrinkite.
- Elektrodus uždėkite pagal ligoninės ar gydytojo nustatytą tvarką ir (ar) vietinius nurodymus ir procedūrų aprašymus.
- Nulupkite nuo elektrodo apsauginę pakuotę ar apvalkalą ir uždėkite jį ant odos, stengdamiesi neliesti lipnios vietos, nebent elektrodai pagaminti iš kieto gelio – tuo atveju lipnaus gelio kraštą prilaikykite nykščiu.
- Naudojant „BlueSensor“ elektrodus su atšaka ir jungtimi, atšaką reikia nukreipti link įrangos, t.y. į tą pačią pusę, kaip ir jungiamieji laidai.
- Pritvirtinkite elektrodą prie odos, švelniai prispausdami ir išlygindami jo lipnius kraštus tvirtais sukamaisiais judesiais. Jeigu elektrodas iš skysto gelio, nespauskite jo per vidurį. Jeigu abejojate, skaitykite nurodymus kitoje maišelio pusėje.
- Prijunkite prie elektrodo EKG stebėjimo prietaiso jungiamąjį laidą. Jeigu elektrodas tiekiamas su jungiamuoju laidu, jį galima tiesiogiai jungti prie EKG stebėjimo prietaiso.
- Elektrodų nuėmimas: Atsargiai pakelkite elektrodo ąselę ar kraštą ir iš lėto traukdami atlipinkite jį nuo odos, tuo pat metu prilaikydami atsidengiančią odą. Laikykite elektrodą prie odos paviršiaus, kai traukiate jį į save. Nebandykite atplėšti elektrodo 45 laipsnių kampu, kad pacientas nepatirtų mechaninės traumos.
- Gelio likučius galite nuvalyti popieriniu rankšluosčiu ar vandeniu.
- Elektrodas yra vienkartinis gaminys ir jį reikia išmesti į tokioms atliekoms skirtą vietą, kaip nurodyta ligoninės ar gydytojo reikalavimuose.
- NEO X uždėjimas: Nuimkite elektrodo apvalkalą, patraukdami už 1 ąselės / Uždėkite elektrodą ant odos ir švelniai prispauskite jo kraštus / Nuimkite 2 ąselę / Švelniai prispauskite visų 4 sparnelių kraštus.
- NEO X nuėmimas: Atsargiai susukite visus 4 elektrodo sparnelius į vidurį. Atlipinkite elektrodą, laikydami pirštą tarp lipnaus paviršiaus ir paciento odos.

Simbolis	Paaiškinimas	Simbolis	Paaiškinimas
	Likusius elektrodus laikykite tinkamai uždarytame maišelyje: užlenkite atvirąjį jo galą. Atidarius likusius elektrodus reikia panaudoti per 30 dienų. NEO X elektrodus – per 24 valandas nuo atidarymo. Elektrodų nenaudokite, jeigu gelis išdžiūvo. Elektrodo neatidarytame maišelyje galiojimo pabaigos data atspausdinta ant maišelio.		Magnetinio rezonanso sąlygos. Statinis magnetinis laukas – tik 1,5 ir 3 tesla vienetai. Didžiausias magnetinio lauko erdvinis gradientas – 25000 gausų/cm ar 250 teslų/m. Didžiausias viso kūno vidutinis specifinis absorbcijos greitis (SAR) yra 2 W/kg, kai skenuojama 15 minučių.
	Gaminio sudėtyje nėra natūralaus latekso.		Sudėtyje nėra PVC. Nurodoma tuomet, kai gaminių sudėtyje nėra PVC.
	Skystas gelis		Porolonas
	Kietas gelis		Polimeras
	Audinys		Pralaidus spinduliams
	Mikroporos		Labai alergeniškas

Įspėjimai:
- EKG elektrodus gali uždėti tik specialistai arba jų apmokyti naudotojai.
- EKG elektrodus galima dėti tik ant nepažeistos, švarios odos (negalima dėti ant žaizdų, infekcijos ar uždegimo pažeistų vietų).
- Neatsargiai nuimant elektrodus galima pažeisti odą. Jeigu elektrodai sunkiai atlimpa, klijus ištirpinkite vandeniu.
- NEO X elektrodai yra ilgalaikio naudojimo (mažiausiai 3 dienas). Elektrodus rekomenduojama palikti prikliuotus, kol jie patys nukrenta.
- Jeigu elektrodai naudojami ilgą laiką, kasdien tikrinkite, ar jie gerai prilipę ir nedirgina odos.
- Norint lengviau nuimti, sušlapinkite elektrodus iš viršaus ir taip suminkštinsite klijus.
- Vienkartinis gaminys. Naudojimas kitiems pacientams gali sukelti kryžminę infekciją. Įtaiso nemirkyti, neplauti ir nesterilizuoti, kadangi dėl šių procedūrų gali likti kenksmingų nuosėdų arba įtaisas gali sugesti. Įtaiso konstrukcija ir medžiagos nepritaikytos įprastinėms valymo ir sterilizacijos procedūroms.

Atsargumo priemonės:
- Chirurginių procedūrų metu elektrodus uždėkite kiek įmanoma toliau nuo elektrochirurginės zonos, kad iki minimumo susilpnintumėte nepageidautinas radijo dažnio bangas.
- Jei lipnieji elektrodai nesilaiko tvirtai ant odos, juos reikia pakeisti.
- Atidarytame maišelyje elektrodai gali išdžiūti, todėl maišelio be reikalo neatidarykite.
- Elektrodus be pritvirtintų švininių laidų reikėtų naudoti tik su IEC 60601-1 standartą atitinkančiais švininiais laidais.
- EKG elektrodus galima dėti tik ant nepažeistos, švarios odos (negalima dėti ant žaizdų, infekcijos ar uždegimo pažeistų vietų).
- Elektrodus reikia naudoti tik su IEC 60601-1 standartą atitinkančiais EKG stebėsenos prietaisais.
- Naudoti tik MR sąlyginai saugius elektrodus: Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad elektrodai būtų paženklinti ženklu „MR sąlyginai saugus“, tačiau šis reikalavimas netaikomas stebėjimo prietaisams, kabeliams ar švininiams laidams, kuriuos galima pritvirtinti prie elektrodo. Darant elektrokardiogramą magnetinio rezonanso tyrimo metu, elektrodus ir elektrodų švininius laidus reikia uždėti taip, kaip nurodyta vietos saugos rekomendacijose.   MR sąlyginai saugūs elektrodai turi būti naudojami tik su švininiais laidais, skirtais magnetinio rezonanso tomografijos tyrimams.

„Ambu“® yra registruotas „Ambu A/S“ (Danija) prekių ženklas
„Ambu A/S“ yra sertifikuota pagal ISO 13485 standartą

Lietošanas instrukcija
EKG elektrodi

LV

Šie lietošanas norādījumi ir paredzēti šādiem elektrokardiogrāfijas procedūrās (EKG) izmantotiem Ambu EKG elektrodiem: BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SP, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 40554, 40556, 40713, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Lietošanas norādījumi
- Ja nepieciešams, notīriet apvidus ar maigām ziepēm un ūdeni un kārtīgi noslaukiet.
  Tikai pieaugušajiem: Ja nepieciešams, noskujiet lieko apmatojumu. Ja ādas pretestība ir pārāk liela, paberzējiet to pavisam viegli.
- Pareizu elektrodu novietojumu parasti nosaka slimnīca/ārsts un/vai vietējais protokols/darba kārtība.
- Izvelciet elektrodu no iepakojuma/kapsulas un novietojiet uz ādas, cenšoties nepieskarties lipošajai daļai, izņemot cieta gela elektrodus, kuriem lipošā gela malu pieturiet ar īkšķi.
- Izmantojot BlueSensor elektrodus ar atzarojuma savienotāju, atzarojuma mēlīte jānovieto vienā virzienā ar vadiem un kabeli - virzienā uz ierīci.
- Novietojiet elektrodu uz ādas, viegli piespiežot apkārt lipīgo malu ar vienmērīgu un stingru apļveida kustību. Izmantojot mitru gelu, izvairieties no uzspiešanas uz elektroda centra. Šaubu gadījumā skatiet norādījumus paciņas otrā pusē.
- Pievienojiet EKG uzraudzības ierīces vadu elektrodam. Ja elektrods ir piegādāts ar jau pievienotu vadu, to var pievienot tieši EKG uzraudzības ierīcei.
- Elektrodu noņemšana: Uzmanīgi paceliet elektroda mēlīti vai malu, saglabājot zemu profilu, un lēnām novelciet elektrodu no ādas, turot un atbalstot ādu, kas tiek atbrīvota, noņemot elektrodu. Velkot atpakaļ elektrodu pār sevi, turiet to cieši pie ādas virsmas. Lai samazinātu mehānisku traumu risku, izvairieties no elektroda noņemšanas 45 grādu leņķī.
- Gela paliekas var notīrīt ar papīra dvieļiem vai ūdeni.
- Elektrods ir paredzēts vienreizējai lietošanai un tas jāiznīcina saskaņā ar slimnīcas vai ārsta izmantotajām vadlīnijām.
- NEO X novietošana: Izņemiet elektrodu no iepakojuma, izmantojot pirmo mēlīti - Novietojiet elektrodu uz ādas, viegli piespiežot malas - Noņemiet otro mēlīti - Viegli piespiediet malas katram no četriem spārniem.
- NEO X noņemšana: Viegli saritiniet 4 elektroda lapiņas virzienā uz centru. Paceliet elektrodu, novietojot pirkstu starp lipošo virsmu un pacienta ādu.

Simbols	Parametrs	Simbols	Parametrs
	Pārējie elektrodi jāglabā kārtīgi noslēgtā paciņā, aizlokot atvērto malu. Pārējie elektrodi jāizlieto 30 dienu laikā pēc iepakojuma atvēršanas. NEO X gadījumā - 24 stundu laikā pēc atvēršanas. Neizmantojiet elektrodus, ja gels ir izžuvis. Neatvērtu paciņu uzglabāšanas laiku skatiet pēc derīguma termiņa/derīguma datuma, kas nodrukāts uz paciņas.		Magnētiskās rezonanses nosacījumi. Statiskais magnētiskais lauks tikai 1,5 un 3 teslas. Maksimālais telpiskais lauka gradients 25 000 gausu/cm vai 250 teslu/m. Maksimālais visa ķermeņa vidējais specifiskais absorbcijas ātrums (SAR) 2 W/kg 15 skenēšanas minūtes.
	Šis izstrādājums nav veidots no dabīgās gumijas lateksa.		Bez PVH. Norāda, ja izstrādājumi nesatur PVH.
	Mitrs gels		Putuplasts
	Ciets gels		Polimērs
	Audums		Rentgenstarus caurlaidīgs
	Ar mikroporām		Hipoalerģēns

Uzmanību!
- EKG elektrodus drīkst izmantot tikai speciālisti vai citi darbinieki pēc konsultēšanās ar speciālistiem.
- EKG elektrodus drīkst novietot vienīgi uz neskartas, tīras ādas (piemēram, tos nedrīkst likt uz vaļējām brūcēm, bojājumiem, inficētiem vai iekaisušiem apvidiem).
- Neuzmanīga elektroda noņemšana var izraisīt ādas bojājumu. Ja elektrodu ir grūti noņemt, izmantojiet ūdeni, lai izšķīdinātu lipošo vielu.
- NEO X elektrodi ir paredzēti ilgstošai lietošanai (vismaz 3 dienas). Elektrodus ieteicams atstāt uz ādas, līdz tie paši nokrīt.
- Lietojot ilgākā periodā, katru dienu pārbaudiet, vai tas ir stingri pielipis un vai āda nereaģē.
- Lai elektrodus būtu vieglāk noņemt, to augšpusē uzlejiet nedaudz ūdens, lai atmiekšķētu lipošo vielu.
- Tikai vienreizējai lietošanai. Lietošana citiem pacientiem var izraisīt krustenisku inficēšanos. Šo ierīci nedrīkst iegremdēt, skalot vai sterilizēt, jo šīs procedūras var atstāt kaitīgas atliekas vai izraisīt ierīces darbības traucējumus. Izmantotais dizains un materiāls nav saderīgs ar tradicionālām tīrīšanas un sterilizēšanas procedūrām.

Piesardzības pasākumi:
- Ķirurģisko procedūru laikā elektrodi jānovieto pēc iespējas tālāk no elektroķirurģijas zonas, lai mazinātu nevēlamu RF strāvas plūsmu.
- Ja pašlīpošie elektrodi vairs stingri nelīp pie ādas, tie ir jānomaina.
- Atvērtā paciņā esošie elektrodi var izžūt, tādēļ neatveriet paciņu, kamēr tas nav nepieciešams.
- Elektrodus, kuriem nav pievienota vadstiepe, drīkst lietot tikai kopā ar IEC 60601-1 standartam atbilstošām vadstieplēm.
- EKG elektrodus drīkst novietot vienīgi uz neskartas, tīras ādas (piemēram, tos nedrīkst likt uz vaļējām brūcēm, bojājumiem, inficētiem vai iekaisušiem apvidiem).
- Elektrodus drīkst lietot vienīgi kopā ar IEC 60601-1 standartam atbilstošām EKG uzraudzības ierīcēm.
- Ar MR saderīgi vienīgi elektrodi: svarīgi zināt, ka saderības ar MR apzīmējums attiecas vienīgi uz elektrodiem, bet nevis uz monitoriem, kabeļiem vai vadstieplēm, kas var būt pievienoti elektrodam. Novietojiet elektrodus un elektrodu vadstieples saskaņā ar vietējām drošības vadlīnijām, kas attiecināmas uz EKG reģistrēšanu MRI vidē. Ar MR saderīgu elektrodu drīkst lietot vienīgi kopā ar vadstieplēm, kuras drīkst lietot MRI vidē.

Ambu® ir reģistrēta preču zīme, kas pieder Ambu A/S, Dānija
Ambu A/S ir sertificēta saskaņā ar ISO 13485

Gebruiksaanwijzing
ECG-elektroden

NL

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de volgende ECG-elektroden van Ambu voor elektrocardiografische procedures (ECG): BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SP, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 40554, 40556, 40713, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Gebruiksaanwijzing
- Waar nodig reinigen met milde zeep en water, en grondig drogen.
  Alleen voor volwassenen: zo nodig haar afscheren op erg behaarde plaatsen. Schuur de huid alleen licht op als de huidimpedantie te hoog is.
- De juiste plaatsing van de elektroden wordt gewoonlijk bepaald door het ziekenhuis/de arts en/of plaatselijke protocollen/procedures.
- Trek de elektrode van het schutvel/de capsule en plaats hem op de huid; zorg dat u het hechtoppervlak niet aanraakt behalve bij de vaste-gelelektroden, waarbij u de rand van de hechtgel met de duim vasthoudt.
- Bij gebruik van BlueSensor-elektroden met offsetconnector dient het offsetlipje in dezelfde richting als de aansluitkabels en kabel te worden geplaatst, in de richting van de apparatuur.
- Plaats de elektrode op de huid door de hechtrand rondom met een ronde, soepele beweging stevig aan te drukken. Bij gebruik van natte gel mag niet op het midden van de elektrode worden gedrukt. Raadpleeg in geval van twijfel de aanwijzingen op de achterkant van de zak.
- Sluit de aansluitkabel van het ECG-bewakingsapparaat aan op de elektrode. Als de elektrode wordt geleverd met een vooraf bevestigde aansluitkabel, kan deze rechtstreeks op het ECG-bewakingsapparaat worden aangesloten.
- Elektroden verwijderen: til het lipje of de rand van de elektrode voorzichtig op en blijf daarbij dicht bij de huid. Trek de elektrode langzaam van de huid en houd daarbij de vrijkomende huid tegen terwijl de elektrode wordt verwijderd. Houd de elektrode tijdens het wegtrekken dicht bij de huid. Verwijder de elektrode niet in de hoek van 45 graden om het risico van mechanisch letsel te beperken.
- Gelresten kunnen met papieren doekjes of water worden verwijderd.
- De elektrode is disposable en dient in overeenstemming met de richtlijnen van het ziekenhuis of de arts te worden afgevoerd.
- NEO X plaatsen: neem de elektrode van het schutvel door aan lipje 1 te trekken. Plaats de elektrode op de huid en oefen lichte druk uit op de randen. Verwijder lipje 2. Oefen lichte druk uit op de randen en op elk van de 4 vleugels.
- NEO X verwijderen: rol de 4 bladen van de elektrode voorzichtig naar het centrum. Plaats uw vinger tussen het hechtmateriaal en de huid van de patiënt en til de elektrode op.

Symbool	Indicatie	Symbool	Indicatie
	De overige elektroden dienen te worden bewaard in de zak, die wordt afgesloten door de open kant dicht te vouwen. De overige elektroden moeten binnen 30 dagen na opening worden gebruikt. Voor NEO X is dat binnen 24 uur na opening. Gebruik elektroden niet als de gel is uitgedroogd. Voor de houdbaarheid van ongeopende zakken kunt u de uiterste gebruiksdatum raadplegen die op de zak gedrukt staat.		Voorwaarde magnetische resonantie. Alleen statisch magnetisch veld van 1,5 Tesla en 3 Tesla. Maximaal spatieel gradiëntveld van 25.000 Gauss/cm of 250 Tesla/m. Maximaal gemiddeld specifiek absorptietempo (SAT) voor het hele lichaam van 2 W/kg voor 15 minuten scannen.
	Dit product is niet vervaardigd met natuurlijke rubberlatex.		Geen pvc. Wordt vermeld als de producten geen pvc bevatten.
	Natte gel		Schuim
	Vaste gel		Polymeer
	Stof		Röntgendoorlaatbaar
	Microporeus		Hypoallergeen

Let op:
- ECG-elektroden mogen uitsluitend worden gebruikt door of in overleg met deskundigen.
- ECG-elektroden mogen alleen op een intacte, schone huid worden aangebracht (dus niet op open wonden of laesies, of op geïnfecteerde of ontstoken gebieden).
- Onzorgvuldige verwijdering van de elektrode kan tot beschadiging van de huid leiden. Indien de elektrode moeilijk kan worden verwijderd, kunt u water gebruiken om het hechtmiddel op te lossen.
- NEO X-elektroden zijn bedoeld voor langdurig gebruik (ten minste 3 dagen). Het verdient aanbeveling de elektroden te laten zitten tot ze vanzelf van de huid vallen.
- Bij langdurig gebruik moet er dagelijks worden gecontroleerd of de elektroden nog goed vastzitten en of de huid niet reageert.
- Voor een gemakkelijke verwijdering kunt u water op de elektroden gebruiken om het hechtmiddel zachter te maken.
- Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Gebruik bij andere patiënten kan tot kruisbesmetting leiden. U mag dit apparaat niet weken, spoelen of steriliseren; dergelijke procedures kunnen schadelijke resten achterlaten of storing van het apparaat veroorzaken. Het ontwerp en het gebruikte materiaal zijn niet compatibel met conventionele reinigings- en sterilisatieprocedures.

Voorzorgsmaatregelen:
- Tijdens chirurgische procedures dienen de elektroden zover mogelijk van het elektrochirurgische gebied te worden geplaatst om ongewenste radiofrequente stroom te beperken.
- Zelfklevende elektroden moeten worden vervangen als ze niet goed meer op de huid plakken.
- De elektroden in een geopende zak kunnen uitdrogen, open de zak dus enkel wanneer dit nodig is.
- Elektroden zonder aansluitkabel mogen alleen worden gebruikt met aansluitkabels die voldoen aan IEC 60601-1.
- ECG-elektroden mogen alleen op een intacte, schone huid worden aangebracht (dus niet op open wonden of laesies, of op geïnfecteerde of ontstoken gebieden).
- Elektroden mogen alleen worden gebruikt met ECG-bewakingsapparaten die voldoen aan IEC 60601-1
- Alleen elektroden MR-voorwaardelijk: Het is belangrijk om niet te vergeten dat de markering MR-voorwaardelijk alleen van toepassing is op de elektroden en niet op monitoren, kabels of aansluitkabels die aan de elektrode kunnen zijn bevestigd. Plaats de elektroden en aansluitkabels voor de elektroden volgens de plaatselijke veiligheidsrichtlijnen voor het nemen van een ECG in een MRI-omgeving. De elektrode MR-voorwaardelijk mag alleen worden gebruikt met aansluitkabels die geschikt zijn voor gebruik in een MRI-omgeving.

Ambu® is een geregistreerd handelsmerk van Ambu A/S, Denemarken
Ambu A/S is gecertificeerd conform ISO 13485

Bruksanvisning
ECG-elektroder

NO

Denne bruksanvisningen gjelder for følgende Ambu ECG-elektroder, for elektrokardiografiske prosedyrer (ECG): BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SP, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 40554, 40556, 40713, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Bruksanvisning
- Rengjør om nødvendig områder med mild såpe og vann, og tørk grundig.
  Kun for voksne: Om nødvendig, klipp håret i områder med mye hår. Vær forsiktig hvis hudens impedans er for høy.
- Korrekt plassering av elektrodene bestemmes vanligvis av sykehuset/legen og/eller av lokale protokoller/prosedyrer.
- Trekk elektroden av fra fôringen/kapselen, og plasser den på huden. Vær forsiktig at du ikke berører det klebende området, unntatt på elektroder med solid gel, der kanten på den klebende gelen må holdes med tommelen.
- Ved bruk av BlueSensor-elektroder med koblingsflik, skal koblingsfliken være plassert i samme retning som ledningene og kabelen, mot utstyret.
- Plasser elektroden på huden ved å trykke lett rundt den klebende kanten med jevne og bestemte bevegelser. Unngå å trykke ned i midten på elektroden ved bruk av våtgel. Se anvisningene på baksiden av posen hvis du er i tvil.
- Koble ledningen fra ECG-enheten til elektroden. Hvis elektroden er forsynt med en forhåndstilkoblet ledning, kan den kobles direkte til ECG-enheten.
- Fjerning av elektroder: Løft forsiktig fliken eller kanten av elektroden, uten å løfte den for høyt opp, og trekk elektroden langsomt av huden. Hold og støtt ned huden som eksponeres etterhvert som elektroden fjernes. Hold elektroden nær hudoverflaten mens du trekker den av og tilbake over seg selv. Ikke fjern elektroden med 45-graders vinkel, da dette medfører høyere risiko for mekanisk trauma.
- Gelrester kan fjernes med papirservietter eller vann.
- Elektroden er for engangsbruk og skal avhendes i samsvar med retningslinjene på sykehuset eller fra legen.
- Plassering av NEO X: Ta av elektroden fra baksiden ved å bruke flik 1 - Sett elektroden på huden og trykk lett på kantene - Ta av flik 2 - Trykk lett på kantene, på hver av de 4 vingene.
- Fjerning av NEO X: Rull de 4 bladene på elektroden varsomt mot midten. Løft opp elektroden med fingeren mellom klebemiddelet og pasientens hud.

Symbol	Indikasjon	Symbol	Indikasjon
	Gjenværende elektroder skal oppbevares i posen, korrekt lukket ved å brette over den åpne kanten. De gjenværende elektrodene bør brukes innen 30 dager etter åpning. For NEO X – innen 24 timer etter åpning. Bruk aldri elektroder hvis gelen er tørket ut. Se holdbarhetsdatoen som er trykket på posen, for å sjekke holdbarheten på uåpnede poser.		Magnetisk resonansbetingelse. Statisk magnetfelt på kun 1,5 og 3 tesla. Felt med høyeste romgradient på 25 000 gauss/cm eller 250 tesla/m. Maks. gj.sn. spesifikk absorpsjonsrate (SAR) for hele kroppen på 2 w/kg for 15 minutter med skanning.
	Dette produktet er ikke fremstilt av naturlig gummilateks.		Ingen PVC. Vises hvis produktene er PVC-frie.
	Våt gel		Skumplast
	Fast gel		Polymer
	Stoff		Radiolucent
	Mikropore		Hypoallergisk

Forsiktig:
- ECG-elektrodene skal kun brukes av, eller i konsultasjon med eksperter.
- EKG-elektroder skal kun legges på intakt, ren hud (f.eks. ikke over åpne sår, lesjoner eller infiserte/betente områder).
- Uforsiktig fjerning av elektroden kan forårsake skade på huden. Bruk vann til å løse opp klebemiddelet hvis elektroden er vanskelig å fjerne.
- NEO X-elektroder er for langtidsbruk (minst 3 dager). Det anbefales at elektrodene forblir på til de faller av.
- Ved bruk over en lengre periode, skal festeevne og hudreaksjon sjekkes daglig.
- Bruk vann øverst på elektrodene for å mykgjøre klebemiddelet, slik at det blir enkelt å ta dem av.
- Kun for engangsbruk. Bruk på andre pasienter kan forårsake kryssinfeksjon. Enheten må ikke bløtlegges, skylles eller steriliseres, da slike prosedyrer kan etterlate skadelige rester eller forårsake funksjonsfeil på enheten. Konstruksjonen og materialene som er brukt, er ikke forlikelige med konvensjonelle rengjørings- og steriliseringsprosedyrer.

Forholdsregler:
- Under kirurgiske prosedyrer skal elektrodene være plassert så langt borte fra det elektrokirurgiske området som mulig, for å minimere uønsket RF-strøm.
- Selvklebende elektroder skal erstattes hvis de ikke lenger festes skikkelig til huden.
- Elektroder i en åpen pose kan tørke ut. Åpne derfor ikke posen før det er nødvendig.
- Elektroder uten tilkoblet ledning skal kun brukes sammen med ledninger som er i samsvar med IEC 60601-1.
- EKG-elektroder bør legges bare på intakt, ren hud (f.eks. ikke over åpne sår, lesjoner eller infiserte/betente områder).
- Elektroder skal bare brukes sammen med EKG-overvåkningsutstyr som er i samsvar med IEC 60601-1.
- Bare MR-betingede elektroder: Det er viktig å være oppmerksom på at merkingen med MR-betinget bare gjelder elektroder og ikke eventuelle skjermer, kabler eller ledninger som er koblet til elektroden. Elektrodene
  og ledningene skal plasseres i samsvar med lokale sikkerhetsforskrifter for EKG-opptak i et MR-miljø. Den MR-betingede elektroden skal bare brukes sammen med ledninger som er godkjent for bruk i et MR-miljø.

Ambu® er et registrert varemerke for Ambu A/S, Danmark
Ambu A/S er sertifisert etter ISO 13485

Instrukcje użytkowania
Elektrody EKG

PL

Niniejsze instrukcje użytkowania dotyczą następujących elektrod EKG firmy Ambu stosowanych w badaniach elektrokardiograficznych (EKG): BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SP, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 40554, 40556, 40713, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Instrukcje użytkowania
- W razie potrzeby umyć miejsca łagodnym mydłem i wodą, a następnie dokładnie wytrzeć.
  Tylko w przypadku osób dorosłych: W razie potrzebyprzystrzyc nadmiernie owłosione miejsca. Jeśli oporność skóry jest zbyt wysoka, wystarczy delikatnie przetrzeć skórę.
- Odpowiednie umiejscowienie elektrod jest zwykle określane przez szpital/lekarza i/lub miejscowy protokół/miejscowe procedury.
- Wyjąć elektrodę z woreczka/kapsułki i umieścić ją na skórze, uważając, aby nie dotknąć przylepnego miejsca (nie dotyczy to elektrod z żelem stałym, w przypadku których krawędź przylepnego żelu jest przytrzymywana za pomocą kciuka).
- W przypadku używania elektrod BlueSensor ze złączem złącze to należy skierować w tę samą stronę co przewody i kable, czyli w stronę urządzenia.
- Umieścić elektrodę na skórze, delikatnie dociskając jej przylepne brzegi gładkim i pewnym ruchem kolistym. W przypadku używania żelu mokrego nie przyciskać środkowej części elektrody. W razie wątpliwości przeczytać wskazówki na odwrocie torebki.
- Podłączyć przewód między urządzeniem monitorującym EKG a elektrodą. Jeśli elektroda zawiera już podłączony przewód, można go podłączyć bezpośrednio do urządzenia monitorującego EKG.
- Zdejmowanie elektrod: Delikatnie podnieść klapkę lub brzeg elektrody, utrzymując niski profil, i powoli odciągnąć elektrodę od skóry, przytrzymując skórę odsłanianą w miarę zdejmowania elektrody. Przytrzymywać elektrodę blisko powierzchni skóry w trakcie jej zdejmowania. Unikać zdejmowania elektrody pod kątem 45 stopni, aby zmniejszyć ryzyko urazów mechanicznych.
- Pozostałości żelu można usunąć wodą lub za pomocą papierowych ręczników.
- Elektroda służy do jednorazowego użytku i należy się jej pozbyć według wytycznych szpitalnych lub wskazówek lekarza.
- Zakładanie elektrody NEO X: Wyjąć elektrodę z woreczka, używając klapki oznaczonej numerem 1. Umieścić elektrodę na skórze, delikatnie naciskając jej brzegi. Usunąć klapkę oznaczoną numerem 2. Delikatnie docisnąć każde z 4 skrzydełek wokół elektrody.
- Zdejmowanie elektrody NEO X: Delikatnie zwinąć 4 skrzydełka elektrody w kierunku jej środka. Podnieść elektrodę, wkładając palec między przylepne miejsce a skórę pacjenta.

Symbol	Znaczenie	Symbol	Znaczenie
	Niewykorzystane elektrody należy przechowywać w woreczku, odpowiednio zamkniętym przez złożenie otwartej krawędzi. Niewykorzystane elektrody należy zużyć w przeciągu 30 dni od otwarcia opakowania. Elektrody NEO X należy zużyć w ciągu 24 godzin od otwarcia. Nie używać elektrod, jeśli żel wysechł. Aby dowiedzieć się, jaki jest dopuszczalny czas przechowywania nieotwartych woreczków, należy sprawdzić datę ważności wydrukowaną na woreczku.		Warunkowo dopuszczone do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego. Tylko statyczne pole magnetyczne o natężeniu 1,5 i 3 tesle. Największy gradient przestrzenny pola równy 25 000 Gs/cm lub 250 tesli/m. Maksymalne średnie swoiste tempo pochłaniania energii (SAR) na całym ciele równe 2 W/kg dla 15-minutowego skanowania.
	Ten produkt nie został wykonany z lateksu z kauczuku naturalnego.		Bez polichlorku winylu. Podaje się, gdy produkt nie zawiera polichlorku winylu.
	Żel mokry		Pianka
	Żel stały		Polimer
	Tkanina		Przepuszczalne dla promieni rentgenowskich
	Materiał mikroporowaty		Hypoalergiczne

Uwaga:
- Elektrody EKG powinny być używane przez specjalistów lub po konsultacji z nimi.
- Elektrody EKG należy stosować tylko na nieuszkodzoną, czystą skórę (np. bez otwartych ran, zmian skórnych lub obszarów zakażonych czy dotkniętych stanem zapalnym).
- Nieostrożne odczepianie elektrody może spowodować uszkodzenie skóry. Jeśli elektrody nie można swobodnie odczepić, należy rozpuścić środek przylepny za pomocą wody.
- Elektrody NEO X są przeznaczone do długotrwałego użytku (co najmniej 3 dni). Zaleca się pozostawienie elektrod na skórze, dopóki nie odpadną.
- W przypadku dłuższego użytkowania należy codziennie sprawdzać przylepność elektrody i występowanie reakcji skórnych.
- Aby ułatwić zdejmowanie, należy nanieść wodę na elektrodę w celu zmiękczenia warstwy przylepnej.
- Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Zastosowanie u innego pacjenta może doprowadzić do zakażenia krzyżowego. Nie należy moczyć, płukać ani sterylizować tego wyrobu, ponieważ może to spowodować pozostawienie szkodliwych osadów lub nieprawidłowe działanie wyrobu. Konstrukcja i użyte materiały nie są zgodne z konwencjonalnymi metodami czyszczenia i sterylizacji.

Środki ostrożności:
- Podczas zabiegów chirurgicznych elektrody należy umieścić jak najdalej od miejsca elektrochirurgicznego w celu zmniejszenia niepotrzebnego przepływu prądu RF.
- Elektrody samoprzylepne należy wymienić, gdy tylko przestaną trzymać się mocno skóry.
- Elektrody przechowywane w otwartej torebce mogą wyschnąć, dlatego nie należy otwierać torebki bez potrzeby.
- Z elektrodami bez podłączonych przewodów prowadzących należy używać tylko przewodów zgodnych z normą IEC 60601-1.
- Elektrody EKG należy stosować tylko na nieuszkodzoną, czystą skórę (np. bez otwartych ran, zmian skórnych lub obszarów zakażonych czy dotkniętych stanem zapalnym).
- Elektrod należy używać tylko z urządzeniami monitorującymi EKG zgodnymi z normą IEC 60601-1-1.
- Tylko elektrody warunkowo dopuszczone do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego: Należy pamiętać, że oznaczenie „Warunkowo dopuszczone do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego” dotyczy wyłącznie elektrod, a nie monitorów, kabli ani przewodów dołączonych do elektrody. W przypadku rejestrowania EKG w środowisku rezonansu magnetycznego należy umieścić elektrody i ich przewody zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa. Elektrody warunkowo dopuszczone do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego mogą być używane tylko z przewodami nadającymi się do użytku w środowisku rezonansu magnetycznego.

Ambu® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Ambu A/S z siedzibą w Danii
Firma Ambu A/S posiada certyfikat ISO 13485

Instruções de utilização
Eléctrodos de ECG

PT

Estas instruções de utilização aplicam-se aos seguintes eléctrodos de ECG da Ambu para procedimentos de electrocardiografia (ECG): BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SP, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 40554, 40556, 40713, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Instruções de utilização
- Se necessário, limpe as áreas com água e sabão suave, e seque bem.
  Apenas para adultos: Corte os pelos nas áreas com excesso de pelos se necessário. Só deverá friccionar suavemente se a impedância de pele for demasiado alta.
- A colocação correcta dos eléctrodos é habitualmente determinada pelo hospital/médico e/ou pelo protocolo/procedimentos locais.
- Retire o eléctrodo do revestimento/cápsula e coloque-o na pele, tendo cuidado para não tocar na área aderente, excepto no caso de eléctrodos de gel sólido, em que a extremidade do gel aderente deve ser segurada com o polegar.
- Quando usar elétrodos BlueSensor com conector offset, a patilha offset deve ficar posicionada na mesma orientação das derivações, em direcção ao equipamento
- Coloque o eléctrodo na pele, pressionado ligeiramente em torno da extremidade adesiva com um movimento circular suave e firme. Para gel líquido evite pressionar o centro do eléctrodo. Em caso de dúvida, consulte as instruções no verso da bolsa.
- Ligue a derivação do dispositivo de monitorização ECG ao eléctrodo. Se o eléctrodo possuir uma derivação pré-incluída, pode ser ligado directamente ao dispositivo de monitorização ECG.
- Remoção dos elétrodos: Levante cuidadosamente a patilha ou a extremidade do elétrodo, sem levantar muito, e remova lentamente o elétrodo da pele, segurando e apoiando a nova pele exposta à medida que o elétrodo é removido. Mantenha o elétrodo junto à superfície da pele quando o estiver a puxar para trás sobre ele mesmo. Evite remover o elétrodo num ângulo de 45 graus, de modo a reduzir o risco de trauma mecânico.
- Os resíduos de gel podem ser retirados com toalhas de papel ou água.
- O eléctrodo é descartável e deve ser descartado de acordo com as directrizes do hospital ou do médico.
- Colocação de NEO X: Retire o eléctrodo do revestimento, usando a patilha 1 - Coloque o eléctrodo na pele, pressionado ligeiramente as extremidades - Retire a patilha 2 - Pressione ligeiramente as extremidades, em cada uma das 4 asas.
- Remoção de NEO X: Enrole suavemente as 4 asas do eléctrodo em direcção ao centro. Levante o eléctrodo com o dedo entre a área aderente e a pele do paciente.

Símbolo	Indicação	Símbolo	Indicação
	Os restantes eléctrodos devem ser guardados na bolsa, devidamente fechada, dobrando a extremidade aberta. Depois da abertura, devem ser utilizados no prazo de 30 dias. Para NEO X – até 24 horas após a abertura. Nunca utilize eléctrodos caso o gel tenha secado. Relativamente ao prazo de armazenamento de bolsas fechadas, consulte o prazo de validade impresso na bolsa.		Condicional para Ressonância Magnética. Apenas campo magnético estático igual a 1,5 Tesla e 3 Tesla. Gradiente espacial máximo do campo igual a 25.000 Gauss/cm ou 250 Tesla/m. Taxa máxima de absorção específica de energia (SAR) da totalidade do corpo de 2 W/kg por 15 minutos de varrimento.
	Este produto não é fabricado com borracha de látex natural.		Sem PVC. Apresentado quando os produtos não contêm PVC.
	Gel líquido		Espuma
	Gel sólido		Polímero
	Tecido		Radiolucente
	Microporoso		Hipoalergénico

Cuidados:
- Os eléctrodos de ECG só devem ser utilizados por técnicos especializados ou mediante consulta a estes.
- Os eléctrodos de ECG devem ser aplicados apenas sobre pele intacta e limpa (por ex., não sobre feridas abertas, lesões, áreas infectadas ou inflamadas).
- A remoção descuidada do eléctrodo pode originar lesões na pele. No caso de dificuldades ao remover o eléctrodo, utilize água para dissolver a parte aderente.
- Os eléctrodos NEO X são para utilização a longo prazo (pelo menos 3 dias). É recomendado deixar os eléctrodos colocados até que caiam.
- No caso de uma utilização por um período prolongado, verifique diariamente se a aderência se mantém e se não ocorre reação da pele.
- Para facilitar a remoção, utilize água para amolecer a área aderente dos eléctrodos.
- Para utilização única. A utilização em outros pacientes poderá conduzir à infecção cruzada. Não molhe, enxagúe, ou esterilize este dispositivo, uma vez que estes procedimentos poderão deixar resíduos perigosos ou avariar o dispositivo. O desenho do dispositivo e os materiais utilizados não são compatíveis com os procedimentos convencionais de limpeza e esterilização.

Precauções:
- Durante procedimentos cirúrgicos, os eléctrodos devem ser colocados o mais afastados possível da área electrocirúrgica, para minimizar o fluxo de corrente RF indesejada.
- Os eléctrodos auto-adesivos deverão ser substituídos quando deixarem de se colar firmemente à pele.
- Os eléctrodos numa bolsa aberta podem secar; por este motivo, a bolsa só deverá ser aberta quando for necessário.
- Os eléctrodos sem derivações ligadas só devem ser utilizados com derivações em conformidade com a CEI 60601-1.
- Os eléctrodos de ECG devem ser aplicados apenas sobre pele intacta e limpa (por ex., não sobre feridas abertas, lesões, áreas infectadas ou inflamadas.
- Os eléctrodos só devem ser utilizados com dispositivos de monitorização ECG em conformidade com a CEI 60601-1
- Apenas para eléctrodos condicionais para RM: É importante estar consciente de que a marcação Condicional para RM só se aplica aos eléctrodos e não a quaisquer monitores, cabos ou derivações, que possam estar ligados ao eléctrodo. Coloque os eléctrodos e as respectivas derivações de acordo com as directrizes locais de segurança para gravação de ECG num ambiente de IRM. O eléctrodo condicional para RM deve ser utilizado apenas com derivações compatíveis com utilização num ambiente de IRM.

Ambu® é uma marca comercial registada da Ambu A/S, Denmark
A Ambu A/S encontra-se certificada de acordo com a ISO 13485

Instrucţiuni de utilizare
Electrozi EKG

RO

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt destinate următorilor electrozi EKG Ambu pentru proceduri de electrocardiografie (EKG): BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SP, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 40554, 40556, 40713, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Instrucţiuni de utilizare
- Dacă este necesar, curăţaţi zonele cu săpun delicat şi apă şi uscaţi bine.
  Numai pentru adulţi: Radeţi zonele cu pilozitate excesivă, dacă este necesar. Nu raclaţi prea tare dacă impedanţa cutanată este prea ridicată.
- Poziţionarea corectă a electrozilor este determinată, de obicei, de către spital/medic şi/sau de protocolul/procedurile locale.
- Dezlipiţi electrodul de banda protectoare/capsulă şi aşezaţi-l pe piele, având grijă să nu atingeţi zona adezivă, cu excepţia electrozilor cu gel solid în cazul cărora muchia gelului adeziv se sprijină cu degetul mare.
- Când folosiţi electrozi BlueSensor cu conector de compensaţie, clema conectorului de compensaţie trebuie poziţionată în aceeaşi direcţie cu conductorii derivaţiilor, spre echipament.
- Aşezaţi electrodul pe piele apăsând uşor în jurul marginii adezive, cu o mişcare circulară uniformă şi fermă. În cazul gelului umed, evitaţi să apăsaţi în centrul electrodului. Dacă aveţi incertitudini, consultaţi instrucţiunile de pe spatele pungii.
- Conectaţi conductorul derivaţiei de la dispozitivul de monitorizare EKG la electrod. Dacă electrodul este furnizat cu un conductor de derivaţie preataşat, acesta poate fi conectat direct la dispozitivul de monitorizare EKG.
- Îndepărtarea electrozilor: Ridicaţi uşor clema sau marginea electrodului, fără a dezlipi prea mult, şi desprindeţi încet electrodul de pe piele, ţinând şi apăsând în jos pielea nou expusă pe măsură ce îndepărtaţi electrodul. Ţineţi electrodul aproape de suprafaţa pielii atunci când îl îndepărtaţi. Evitaţi îndepărtarea electrodului la un unghi de 45 de grade, pentru a reduce riscul de traume mecanice.
- Resturile de gel pot fi îndepărtate cu şerveţele de hârtie sau apă.
- Electrodul este de unică folosinţă şi trebuie eliminat în conformitate cu indicaţiile spitalului sau medicului.
- Aplicarea NEO X: Îndepărtaţi electrodul de banda de protecţie cu ajutorul clemei 1 - Plasaţi electrodul pe piele, apăsând uşor pe margini - Îndepărtaţi clema 2 - Apăsaţi uşor pe margini, pe fiecare dintre cele 4 aripioare.
- Îndepărtarea NEO X: Rulaţi uşor cele 4 foiţe ale electrodului către centru. Ridicaţi electrodul ţinând degetul între adeziv şi pielea pacientului.

Simbol	Indicaţie	Simbol	Indicaţie
	Electrozii rămaşi trebuie depozitaţi în punga închisă corespunzător prin îndoirea marginii deschise. Electrozii rămaşi trebuie reutilizaţi în termen de 30 de zile de la deschidere. Pentru NEO X - într-un interval de 24 de ore de la deschidere. Nu utilizaţi electrozii dacă gelul s-a uscat. Pentru perioada de valabilitate a pungii nedeschise, a se vedea data expirării imprimată pe pungă.		Condiţionat de rezonanţa magnetică. Câmp magnetic static numai cu valori de 1,5 tesla şi 3 tesla. Câmp cu cel mai mare gradient spaţial de 25 000 gauşi/cm sau 250 tesla/m. Rată maximă de absorbţie specifică mediată pe întreg corpul (SAR) de 2 W/kg pentru un timp de scanare de 15 minute.
	Acest produs nu este fabricat din latex din cauciuc natural.		Nu conţine PVC. Afirmaţie înscrisă când produsele nu conţin PVC.
	Gel lichid		Spumă
	Gel solid		Polimer
	Ţesătură		Radiotransparent
	Microporos		Hipoalergen

Atenţie:
- Electrozii EKG ar trebui să fie utilizaţi doar de către specialişti sau în urma consultării acestora.
- Electrozii ECG se aplică numai pe pielea curată şi intactă (de exemplu, nu se aplică peste răni deschise, leziuni, zone infectate sau inflamate).
- Desprinderea neglijentă a electrodului poate provoca leziuni ale pielii. Dacă electrodul este dificil de detaşat, utilizaţi apă pentru a dizolva adezivul.
- Electrozii NEO X sunt destinaţi utilizării pe termen lung (minimum 3 zile). Se recomandă lăsarea electrozilor pe piele până când aceştia se desprind de la sine.
- În cazul utilizării pentru o perioadă îndelungată, verificaţi zilnic buna aderenţă şi absenţa reacţiilor cutanate.
- Pentru a-i îndepărta uşor, utilizaţi apă pe partea superioară a electrozilor pentru a înmuia adezivul.
- De unică folosinţă. Utilizarea pe alţi pacienţi poate provoca infecţii încrucişate. Nu introduceţi în apă, nu clătiţi şi nu sterilizaţi acest instrument, deoarece în urma acestor proceduri pot rămâne reziduuri periculoase sau dispozitivul se poate defecta. Modelul şi materialul utilizat nu sunt compatibile cu procedurile convenţionale de curăţare şi sterilizare.

Precauţii:
- În timpul procedurilor chirurgicale, electrozii trebuie amplasaţi cât mai departe de zona electrochirurgicală pentru a minimiza fluxul de curent RF nedorit.
- Electrozii autoadezivi trebuie înlocuiţi dacă nu mai aderă ferm pe piele.
- Electrozii dintr-o pungă deschisă se pot usca, prin urmare, nu deschideţi punga înainte de a fi necesar.
- Electrozii fără conductori de derivaţie trebuie utilizaţi doar cu conductori de derivaţie conformi cu IEC 60601-1.
- Electrozii ECG se aplică numai pe pielea curată şi intactă (de exemplu, nu se aplică peste răni deschise, leziuni, zone infectate sau inflamate).
- Electrozii se utilizează doar cu dispozitive de monitorizare ECG conforme cu IEC 60601-1.
- Numai electrozi condiţionaţi de RM: Este important de ştiut că indicaţia „Condiţionat de RM” se aplică numai electrozilor, şi nu oricăror monitoare, cabluri sau fire de ghidare care se pot ataşa de electrozi. Plasaţi electrozii şi firele de ghidare a electrozilor în conformitate cu dispoziţiile locale de siguranţă pentru înregistrarea ECG într-un mediu IRM. Electrodul Condiţionat de RM se va utiliza numai cu fire de ghidare conforme cu utilizarea într-un mediu IRM.

Ambu® este o marcă comercială înregistrată a Ambu A/S, Danemarca
Ambu A/S este certificată în conformitate cu ISO 13485

Инструкция по применению
ЭКГ-электродов

RU

Настоящая инструкция по применению распространяется на следующие ЭКГ-электроды Ambu для процедур электрокардиографии (ЭКГ): BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SP, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 40554, 40556, 40713, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Указания по применению
- При необходимости очистите кожу водой со слабым мыльным раствором, после чего тщательно высушите.
  Только для взрослых: при необходимости следует подстричь волосы на участках с избыточным оволосением. Применяйте только легкое очищение, если поверхностное сопротивление кожи слишком велико.
- Правильное размещение электродов обычно определяется лечащим врачом и (или) местным протоколом/процедурами.
- Снимите с электрода защитную пленку/капсулу и поместите его на кожу, стараясь не касаться клейкого участка электрода, это не относится к твердым гелевым электродам, где край клейкого геля необходимо придерживать большим пальцем.
- При использовании электродов BlueSensor с боковым соединительным портом разъем порта должен располагаться в том же направлении, что кабели и провод, т. е. должен быть направлен к оборудованию.
- Поместите электрод на кожу, аккуратно прижимая его по краям клейкой поверхности круговыми движениями, приглаживая и придавливая края. При использовании влажного геля не прижимайте центральную часть электрода. Если у вас возникли сомнения, прочтите инструкции на обратной стороне пакета.
- Подсоедините кабель устройства ЭКГ-наблюдения к электроду. Если в комплект поставки электрода входит предварительно подключенный кабель, его можно подсоединить непосредственно к устройству ЭКГ-наблюдения.
- Удаление электродов: осторожно приподнимите язычок или край электрода, поддерживая низкий профиль, и медленно отделите электрод от кожи, фиксируя и придерживая кожу, от которой только что отделили электрод. Держите электрод близко к поверхности кожи и потяните назад и на себя. При удалении не держите электрод под углом 45° во избежание риска механической травмы.
- Остатки геля можно удалить при помощи бумажного полотенца или воды.
- Электрод предназначен для одноразового использования и подлежит утилизации в соответствии с больничными правилами или рекомендациями лечащего врача.
- Установка электрода NEO X: извлеките электрод из защитной упаковки при помощи специального язычка 1; поместите электрод на кожу, осторожно прижимая его по краям; удалите язычок 2; осторожно прижмите края каждого из 4 крылышек.
- Удаление электрода NEO X: осторожно скатайте 4 крылышка электрода по направлению к центру. Поднимите электрод, поместив палец между клейкой поверхностью и кожей пациента.

Символ	Обозначение	Символ	Обозначение
	Оставшиеся электроды следует хранить в хорошо закрытом пакете, тщательно завернув открытый край. Оставшиеся электроды необходимо использовать в течение 30 дней после открытия упаковки. Для NEO X — в течение 24 часов после открытия упаковки. Не используйте электроды, если гель высох. Срок годности неоткрытого пакета с электродами см. на упаковке.		МР-совместимый. Статическое магнитное поле только 1,5 или 3 тесла. Максимальный пространственный градиент поля 25 000 гаусс/см или 250 тесла/м. Максимальный усредненный для всего тела показатель удельного коэффициента поглощения 2 Вт/кг за 15 минут сканирования.
	В производстве данного продукта не используется латекс из природного каучука.		Не содержит ПВХ. Обозначение присутствует на продуктах, не содержащих ПВХ.
	Влажный гель		Пеноматериал
	Твердый гель		Полимерный материал
	Тканый материал		Материал, пропускающий рентгеновские лучи
	Микропористый материал		Гипоаллергенный материал

Внимание!
- ЭКГ-электроды должны использоваться только специалистами или после консультации со специалистами.
- Электроды для ЭКГ следует наносить на интактную чистую кожу (т. е. не на открытые раны, поврежденные, инфицированные или воспаленные участки).
- Небрежное удаление электродов может привести к повреждению кожи. В случае, если электрод не удаляется, воспользуйтесь водой, чтобы растворить адгезив.
- Электроды NEO X предназначены для долговременного использования (по меньшей мере 3 дня). Рекомендуется оставлять электроды до полного их отсоединения.
- В случае долговременного использования электрода следует ежедневно проверять надежность прикрепления и отсутствие кожной реакции.
- Для быстрого удаления нанесите воду на поверхность электрода, чтобы размягчить адгезив.
- Только для однократного применения. Использование для других пациентов может привести к распространению инфекций внутри медицинского учреждения. Не мочите, не мойте и не стерилизуйте устройство, так как в результате этих процедур на нем могут остаться вредоносные остаточные вещества или это может привести к нарушению работы устройства. Конструкция устройства и используемый в нем материал несовместимы с традиционными процедурами очистки и стерилизации.

Меры предосторожности:
- Во время хирургической операции электроды следует размещать как можно дальше от электрохирургического поля, чтобы минимизировать нежелательный ток высокой частоты.
- Самоклеящиеся электроды следует заменить, если они перестали плотно прилегать к коже.
- Чтобы максимально снизить опасность раздражения кожи, при замене электродов по возможности разместите их на новом участке кожи.
- Электроды в открытом пакете могут высохнуть, поэтому не открывайте пакет без необходимости.
- Электроды без выводного провода следует использовать с выводными проводами в соответствии с рекомендациями IEC 60601-1.

Ambu® — зарегистрированный товарный знак Ambu A/S
Дания Ambu A/S сертифицирован в соответствии с ISO 13485

Návod na použitie
Elektródy EKG

SK

Tieto pokyny na použitie sú určené pre tieto elektródy EKG spoločnosti Ambu pre elektrokardiografické postupy (EKG): BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SP, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 40554, 40556, 40713, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Pokyny na použitie
- Podľa potreby všetky plochy vyčistite pomocou jemného mydla a vody a dôkladne osušte.
  Len pre dospelých: V prípade potreby vypnite porast na nadmerne zarastených plochách. Ak je impedancia pokožky príliš vysoká, len ju jemne obrúste.
- Správne umiestnenie elektród obvykle stanovuje pracovisko alebo lekár, prípadne je uvedené v miestnom protokole alebo postupoch.
- Odoberte elektródu z podložky alebo obalu a položte ju na pokožku, pričom dávajte pozor, aby ste sa nedotkli lepivej plochy. Toto upozornenie sa nevzťahuje na elektródy s tuhým gélom, na ktorých sa okraj lepivého gélu prichytí palcom.
- Pri použití majú byť elektródy BlueSensor s vysunutým uškom konektora umiestnené v rovnakom smere ako zvodové drôty a kábel, smerom k zariadeniu.
- Elektródu umiestnite na kožu, pričom ju okolo lepiaceho okraja jemne pritlačte kruhovým hladkým a pevným pohybom. Nestláčajte stred elektródy, ktorá obsahuje mokrý gél. V prípade pochybností postupujte podľa pokynov na opačnej strane balenia.
- K elektróde pripojte zvodový drôt z monitorovacieho zariadenia EKG. Ak sa elektróda dodáva s vopred pripojeným zvodovým drôtom, možno ju pripojiť priamo k monitorovaciemu zariadeniu EKG.
- Zloženie elektród: Zľahka nadvihnite uško alebo okraj elektródy, pričom udržiavajte nízky profil, a pomaly ťahajte elektródu z kože, držiac a podporujúc novo odhalenú kožu smerom nadol so súčasným odoberaním elektródy. Pri preťahovaní elektródy smerom naspäť ju držte blízko k povrchu kože. Vyhnite sa odoberaniu elektródy v 45-stupňovom uhle, aby ste znížili riziko mechanického poranenia.
- Zvyšky gélu možno odstrániť pomocou papierových obrúskov alebo vody.
- Elektróda je určená na jedno použitie a má sa zlikvidovať v súlade s usmerneniami nemocnice alebo lekára.
- Umiestnenie elektródy NEO X: Elektródu odoberte z podložky pomocou uška 1 – Umiestnite elektródu na pokožku, pričom jemne zatlačte na okraje. – Odstráňte uško 2. – Jemne pritlačte na okraje na každom zo 4 krídeliek.
- Odobratie elektródy NEO X: Opatrne zrolujte 4 krídelká elektródy smerom k stredu. Nadvihnite elektródu, pričom zasuňte prst medzi lepivú časť a pokožku pacienta.

Symbol	Indikácia	Symbol	Indikácia
	Zostávajúce elektródy sa majú skladovať v obaloch, ktoré sú dôkladne uzavreté preložením cez otvorený okraj. Zostávajúce elektródy sa majú použiť do 30 dní od otvorenia. V prípade elektród NEO X do 24 hodín od otvorenia. Nepoužívajte elektródy s vyschnutým gélom. Skladovateľnosť neotvorených balení stanovuje dátum exspirácie vytlačený na obale.		Podmienečne bezpečné v prostredí magnetickej rezonancie. Statické magnetické pole len s intenzitou 1,5 Tesla a 3 Tesla. Maximálny priestorový gradient poľa 25 000 Gaussov/cm alebo 250 Tesla/m. Maximálna priemerná špecifická celotelová miera absorpcie (SAR) 2 W/kg pri 15 minútach skenovania.
	Tento výrobok nie je vyrobený z prírodného gumeného latexu.		Bez obsahu PVC. Uvádza sa na výrobkoch, ktoré neobsahujú PVC.
	Mokrý gél		Pena
	Tuhý gél		Polymér
	Tkanina		Prepúšťa RTG žiarenie
	Mikroporézne		Hypoalergénne

Varovania:
- Elektródy EKG majú používať iba odborníci alebo sa majú používať po konzultácii s nimi.
- Elektródy EKG sa majú prikladať iba na nepoškodenú čistú pokožku (napr. nie na otvorené rany, lézie ani oblasti s infekciou alebo zápalom).
- Pri neopatrnom odstránení elektródy môže dôjsť k poškodeniu pokožky. Ak sa elektróda ťažko odstraňuje, použite vodu na rozpustenie lepivej látky.
- Elektródy NEO X sú určené na dlhodobé použitie (minimálne 3 dni). Odporúčame, aby ste nechali elektródy na tele, kým neodpadnú.
- V prípade dlhodobejšieho použitia kontrolujte denne bezpečné prilepenie a taktiež, či nedošlo ku kožnej reakcii.
- Pri odstraňovaní naneste na hornú časť elektródy vodu, aby lepivá látka zmäkla.
- Len na jedno použitie. Použitie u iných pacientov môže spôsobiť krížovú infekciu. Tento výrobok neponárajte, neoplachujte ani nesterilizujte, pretože pri týchto postupoch môžu na ňom zostať škodlivé zvyšky alebo môže dôjsť k poruche výrobku. Použité konštrukčné riešenia a materiál nie sú kompatibilné s bežnými postupmi pri čistení a sterilizácii.

Upozornenia:
- Počas chirurgických zákrokov majú byť elektródy umiestnené čo najďalej od oblasti elektrochirurgického zákroku, aby sa minimalizovalo nežiaduce vedenie vysokofrekvenčného prúdu.
- Samolepiace elektródy sa majú nahradiť, keď už nepriliehajú pevne na pokožku.
- Elektródy v otvorenom balení môžu vyschnúť, balenie preto neotvárajte, kým to nie je potrebné.
- Elektródy bez pripojených zvodových drôtov sa majú používať iba so zvodovými drôtmi, ktoré sú v súlade s normou IEC 60601-1.
- Elektródy EKG sa majú prikladať iba na nepoškodenú čistú pokožku (napr. nie na otvorené rany, lézie ani oblasti s infekciou alebo zápalom).
- Elektródy sa musia používať iba s monitorovacím zariadením EKG, ktoré je v súlade s normou IEC 60601-1.
- Iba elektródy zodpovedajúce podmienkam MR: Je dôležité si uvedomiť, že označenie zodpovedajúce podmienkam MR sa vzťahuje iba na elektródy a nie na monitory, káble alebo zvodové drôty, ktoré môžu byť pripojené k elektródam. Umiestnite elektródy a zvodové drôty elektród podľa miestnych bezpečnostných predpisov na zaznamenávanie EKG pri zobrazovaní pomocou MR. Elektródu zodpovedajúcu podmienkam MR možno použiť iba so zvodovými drôtmi, ktoré sú v súlade s prostredím pri zobrazovaní pomocou MR.

Ambu® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Ambu A/S, Dánsko
Spoločnosť Ambu A/S je držiteľom certifikátu podľa normy ISO 13485

Navodila za uporabo
Elektrode EKG

SL

Ta navodila za uporabo so namenjena za te elektrode EKG za elektrokardiografske postopke: BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SP, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 40554, 40556, 40713, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Navodila za uporabo
- Po potrebi očistite predele z milnico in vodo ter jih temeljito posušite.
  Samo za odrasle: Če je treba, obrijte dlake na preveč poraščenih predelih. Če je impedanca kože previsoka, samo nežno podrgnite.
- Postavitev elektrod običajno določi zdravnik ali bolnišnično osebje oziroma je navedena v lokalnih predpisih/navodilih za izvedbo postopkov.
- Odstranite elektrodo iz ovoja/kapsule in jo namestite na kožo, pri čemer pazite, da se ne dotikate lepljivega dela. Izjema so elektrode s trdim gelom, kjer s palcem primete za rob z lepilnim gelom.
- Ko uporabljate elektrode BlueSensor z izravnalnim priključkom, je treba jeziček z izravnalnim priključkom namestiti v isti smeri kot vodilne žice in kabel, tj. proti opremi.
- Namestite elektrodo na kožo tako, da nežno pogladite lepljivi rob z gladkim in čvrstim krožnim gibom. Pri elektrodah z mokrim gelom ne smete gladiti sredine elektrode. Če niste prepričani, si oglejte navodila na zadnji strani vrečke.
- Priključite glavno žico iz nadzorne naprave EKG na elektrodo. Če ima elektroda že pritrjeno glavno žico, lahko to pritrdite neposredno na nadzorno napravo EKG.
- Odstranitev elektrod: Previdno dvignite jeziček ali rob elektrode, pri čemer ohranjajte nizek profil, in počasi povlecite elektrodo s kože ter držite in pritiskajte navzdol na novo izpostavljeno kožo med odstranjevanjem elektrode. Ko jo vlečete, naj bo elektroda tesno ob površini kože. Ne odstranjujte elektrode pod kotom 45 stopinj, da se zmanjša tveganje za mehanske poškodbe.
- Ostanke gela lahko odstranite s papirnato brisačko ali vodo.
- Elektroda je za enkratno uporabo in jo je potrebno zavreči v skladu z bolnišničnimi pravili ali napotki zdravnika.
- Namestitev elektrod NEO X: Odstranite elektrodo iz ovoja, tako da primete za jeziček 1 – Namestite elektrodo na kožo in nežno pogladite robove – Odstranite jeziček 2 – Nežno pogladite robove vseh štirih krilc.
- Odstranjevanje elektrod NEO X: Nežno zvijte 4 krilca elektrode proti sredini. Vstavite prst med lepilni del in kožo ter dvignite elektrodo.

Simbol	Pomen	Simbol	Pomen
	Preostale elektrode morate hraniti v dobro zaprti vrečki (prepognite odprti rob). Porabiti jih morate v 30 dneh od odprtja. Elektrode NEO X morate porabiti v 24 urah od odprtja. Elektrod ne smete uporabljati, če se je gel posušil. Rok uporabnosti neodprtih vrečk je naveden na vrečki.		Pogojna uporaba pri magnetni resonanci. Samo statično magnetno polje z gostoto 1,5 ali 3 T. Najvišji prostorski gradient polja 25.000 G/cm ali 250 T/m. Najvišja povprečna stopnja specifične absorbcije (SAR) za celotno telo 2 W/kg za 15 minut slikanja.
	Ta izdelek ni narejen iz lateksa naravnega kavčuka.		Brez PVC-ja. Navedeno na izdelkih, ki ne vsebujejo PVC-ja.
	Mokri gel		Pena
	Trdni gel		Polimer
	Krpa		Prepušča rentgenske žarke
	Mikropor		Hipoalergeno

Opozorila:
- Elektrode EKG lahko uporabljajo le strokovnjaki oziroma se lahko uporabljajo le po posvetu s strokovnjakom.
- Elektrode EKG je treba namestiti na nepoškodovano, čisto kožo (npr. ne na odprte rane oziroma poškodbe ali okuženo oziroma vneto območje).
- Z malomarnim odstranjevanjem elektrod lahko poškodujete kožo. Če je odstranjevanje elektrod težavno, si lahko pomagate z vodo, da raztopite lepilo.
- Elektrode NEO X so namenjene dolgotrajni uporabi (vsaj 3 dni). Priporočljivo je, da elektrode pustite pritrjene, dokler ne odpadejo same.
- V primeru dalj časa trajajoče uporabe dnevno preverjajte varnost namestitve in odsotnost reakcije kože.
- Za lažje odstranjevanje navlažite zgornji del elektrod, da se lepilo raztopi.
- Samo za enkratno uporabo. Z uporabo na drugih bolnikih lahko pride do prenosa okužb. Pripomočka ne namakajte, splakujte ali sterilizirajte, saj lahko ti postopki pustijo škodljive ostanke ali povzročijo okvaro pripomočka. Oblika in uporabljeni material nista združljiva z običajnimi postopki za čiščenje in sterilizacijo.

Previdnosti ukrepi:
- Med kirurškimi postopki morajo biti elektrode nameščene čim dlje od elektro-kirurškega območja, s čimer zmanjšate neželeni radiofrekvenčni pretok.
- Če se samolepilne elektrode ne oprimejo več dobro kože, jih je treba zamenjati.
- V odprti vrečki se lahko elektrode izsušijo, zato jo odprite le, ko je to zares potrebno.
- Elektrode brez pritrjene vodilne žice je mogoče uporabljati samo z vodilnimi žicami, skladnimi s standardom IEC 60601-1.
- Elektrode EKG je treba namestiti na nepoškodovano, čisto kožo (npr. ne na odprte rane oziroma poškodbe ali okuženo oziroma vneto območje).
- Elektrode je dovoljeno uporabljati samo z nadzornimi napravami EKG, skladnimi s standardom IEC 60601-1.
- Samo za elektrode z oznako »Pogojni MR«: treba je upoštevati, da se oznaka »Pogojni MR« nanaša samo na elektrode, ne pa tudi nadzorne naprave, kable ali vodilne žice, ki so morda pritrjeni na take elektrode. Elektrode in vodilne žice elektrod namestite v skladu z lokalnimi varnostnimi predpisi, ki veljajo za snemanje EKG-ja v magnetnoresonančnem okolju. Elektroda z oznako »Pogojni MR« se sme uporabljati samo skupaj z vodilnimi žicami, ki so primerne za uporabo v magnetnoresonančnem okolju.

Ambu® je registrirana blagovna znamka podjetja Ambu A/S, Danska
Sistem Ambu A/S je certificiran v skladu s standardom ISO 13485

Bruksanvisning
EKG-elektroder

SV

Denna bruksanvisning gäller för följande Ambu EKG-elektroder för undersökningar med elektrokardiografi (EKG): BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SP, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 40554, 40556, 40713, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Bruksanvisning
- Rengör vid behov områden med mild tvål och vatten och torka noga.
  Endast vuxna individer: Klipp vid behov av hår på mycket håriga områden. Skrubba bara försiktigt om hudimpedansen är för hög.
- Korrekt placering av elektroderna avgörs i normala fall av sjukhuset/läkaren och/eller sjukhusets regler/procedurer.
- Lossa elektroden från underlagsskiktet/kapseln och placera den på huden utan att vidröra häftytan, såvida det inte rör sig om elektroder med fast gel, där du håller i kanten på den självhäftande gelen med tummen.
- För BlueSensor-elektroder med offset-anslutning ska fliken vara vänd åt samma håll som kablarna, alltså mot utrustningen.
- Placera elektroden på huden genom att försiktigt trycka runt den självhäftande kanten med jämna och fasta cirkulära rörelser. Om det rör sig om våt gel ska du undvika att trycka mitt på elektroden. Är du tveksam hänvisar vi till anvisningarna på påsens baksida.
- Anslut kabeln från EKG-apparaten till elektroden. Om elektroden är försedd med en redan ansluten kabel kan den anslutas direkt till EKG-apparaten.
- Avlägsna elektroderna: Lyft försiktigt fliken eller hörnet på elektroden och dra sakta loss elektroden så tätt intill huden som möjligt. Håll emot huden där elektroden suttit till dess att elektroden har avlägsnats helt. Se till att elektroden hålls tätt intill huden medan den dras bakåt över sig själv. Undvik att avlägsna elektroden i en 45-gradig vinkel, för att minimera risken för mekanisk skada.
- Gelrester kan avlägsnas med pappershanddukar eller vatten.
- Elektroden är avsedd för engångsbruk och ska kasseras i enlighet med sjukhusets eller läkarens anvisningar.
- Placering av NEO X: Avlägsna elektroden från underlagsskiktet med hjälp av flik 1 – Placera elektroden på huden med ett lätt tryck på kanterna – Avlägsna flik 2 – Tryck lätt på kanterna på var och en av de 4 vingarna.
- Avlägsnande av NEO X: Rulla försiktigt elektrodens 4 blad mot mitten. Lyft upp elektroden med fingret mellan den självhäftande ytan och patientens hud.

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	Återstående elektroder ska förvaras i påsen, som försluts noga genom att den öppna kanten viks ned. De återstående elektroderna ska användas inom 30 dagar efter det att påsen öppnats. För NEO X: inom 24 timmar efter det att påsen öppnats. Använd inte elektroder där gelen har torkat. Hållbarheten för oöppnade påsar framgår av utgångsdatumet som står tryckt på påsen.		MR-villkorlig. Statiskt magnetfält på 1,5 och 3 tesla enbart. Maximalt spatialt gradientfält på 25 000 gauss/cm eller 250 tesla/m. Maximal specifik absorptionsnivå (SAR) i genomsnitt för hela kroppen på 2 W/kg vid 15 minuters röntgen.
	Produkten innehåller inte naturgummilatex.		Innehåller inte PVC. Anges när produkter inte innehåller PVC.
	Våt gel		Skumplast
	Fast gel		Polymer
	Duk		Röntgengenomsläpplig
	Micropore		Lågallergent

Observera:
- EKG-elektroder får endast användas av eller i samråd med experter.
- Om en elektrod avlägsnas oförsiktigt kan huden skadas. Om elektroden är svår att få bort kan vatten användas för att lösa upp det självhäftande materialet.
- NEO X-elektroder är avsedda för långtidsbruk (minst 3 dagar). Vi rekommenderar att elektroderna får sitta kvar tills de faller av.
- För att underlätta borttagning kan vatten användas ovanpå elektroderna för att mjuka upp det självhäftande materialet.
- Endast för engångsbruk. Återanvändning kan ge upphov till korsinfektion. Instrumentet får inte blötläggas, sköljas eller steriliseras eftersom dessa processer kan lämna kvar skadliga rester eller leda till att instrumentet inte fungerar eller orsaka andra felaktigheter eller inexaktheter i det. Produktens utformning och tillverkningsmaterial tål inte vanliga rengörings- och steriliseringsprocesser.

Försiktighetsåtgärder:
- Under kirurgiska ingrepp ska elektroder placeras så långt bort som möjligt från det elektrokirurgiska området för att minimera oönskat flöde av RF-ström.
- Självhäftande elektroder bör bytas ut om de inte längre går att fästa ordentligt mot huden.
- Elektroder i en öppnad påse kan torka ut. Öppna därför inte påsen förrän det är nödvändigt.
- Elektroder som saknar ansluten kabel får endast användas med kablar som överensstämmer med SS-EN/IEC 60601-1.
- EKG-elektroder får endast appliceras på oskadad, rengjord hud (dvs. inte på öppna sår, eller skadad, infekterad eller inflammerad hud).
- Elektroder får endast användas tillsammans med EKG-enheter som överensstämmer med SS-EN/IEC 60601-1.
- Enbart MR-villkorade elektroder: Det är viktigt att känna till att märkningen för MR-villkor endast avser elektroder, och inte eventuella bildskärmar, kablar eller ledningar som kan tänkas vara anslutna till elektroden. Placera elektroder och elektrodkablar i enlighet med lokala säkerhetsanvisningar för EKG som gäller för magnetiska resonanstomografer (MRT). En MR-villkorad elektrod får endast användas tillsammans med kablar som är godkända för användning i en MRT-miljö.

Ambu® är ett registrerat varumärke som tillhör Ambu A/S, Danmark
Ambu A/S är certifierat enligt ISO 13485

Kullanma talimatları
ECG elektrotları

TR

Bu kullanım talimatları, elektrokardiyografi prosedürlerinde (EKG) kullanılmak üzere şu Ambu EKG elektrotlarına yöneliktir: BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SP, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 40554, 40556, 40713, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Kullanım Talimatları
- Gerekirse, alanları yumuşak bir sabun ve su ile temizleyip iyice kurutun.
  Sadece yetişkinler için: Gerekliyse aşırı saçlı alanlarda saçı kesin. Cilt empedansı çok yüksekse yalnızca nazik bir şekilde sıyırın.
- Elektrotların doğru şekilde yerleştirilmesi genellikle hastane/hekim tarafından ve/veya yerel protokol/prosedürlere göre belirlenir.
- Elektrotu kaplamasından/kapsülünden çıkartın ve cilt üzerine yerleştirin; bunu yaparken, yapışkan jelin kenarının başparmak ile tutulduğu katı jel elektrotları dışında, yapışkan alana dokunmamaya dikkat edin.
- Ofset konektör şeridi olan BlueSensor elektrotlarını kullanırken ofset sekmesi,alet tarafına derivasyon kablolarının gittiği yöne doğru konumlandırılmalıdır.
- Yapışkan kenarına yavaşça bastırarak dairesel pürüzsüz ve sağlam bir hareket ile elektrotu cildin üzerine yerleştirin. Islak jel elektrotun merkezine bastırmanıza engel olur. Herhangi bir çekinceniz varsa, poşetin arkasındaki talimatları okuyun.
- Derivasyon kablosunu EKG monitör cihazından elektrota bağlayın. Elektrot önceden eklenmiş bir derivasyon kablosu ile birlikte geliyorsa, doğrudan EKG monitör cihazına bağlanabilir.
- Elektrotların Çıkarılması: Nazikçe, şeridi yahut düşük bir profili koruyan elektrodun kenarını kaldırın ve elektrot çıkarıldığı için korunmasız kalan deriyi tutup destekleyerek yavaşça elektrodu deriden ayırın. Elektrodu, kendisi üzerine geri çekerken deri yüzeyine yakın tutun. Mekanik travma riskini azaltmak için elektrodu 45 derecelik açıda kaldırmaktan kaçının.
- Jel tortuları kağıt havlu veya su kullanılarak temizlenebilir.
- Elektrot tek kullanımlıktır ve hastane ya da hekim talimatlarına göre atılmalıdır.
- NEO X'i yerleştirme: Şerit 1'i kullanarak elektrotu kaplamadan çıkarın - Elektrotu cilt üzerine yerleştirip kenarlarına hafif baskı uygulayın - Şerit 2'yi çıkarın - 4 kanadın her biri üzerinde, kenarlara hafif baskı uygulayın.
- NEO X'i çıkarma: Elektrotun 4 yaprağını nazikçe merkeze doğru yuvarlayın. Yapışkan ve hastanın cildi arasındaki parmağınızı kullanarak elektrotu yukarı kaldırın.

Sembol	Anlamı	Sembol	Anlamı
	Kalan elektrotlar, açık kenarı üzerine düzgün şekilde katlanarak kapatılmak suretiyle poşetler içerisinde saklanmalıdır. Kalan elektrotlar, açıldıktan itibaren 30 gün içinde kullanılmalıdır. NEO X için - açıldıktan sonra 24 saat içinde. Jeli kuruyan elektrotları asla kullanmayın. Açılmamış poşetlerin raf ömrü ile ilgili bilgi için, lütfen poşet üzerinde yazılı son kullanma tarihine bakın.		Manyetik Rezonans Durumu. Sadece 1,5 Tesla ve 3 Tesla statik manyetik alan. 25.000 Gauss/cm veya 250 Tesla/m maksimum boyutsal gradyan alanı. 15 dakikalık tarama için 2 W/kg maksimum vücut ortalamalı özgül soğurma oranı (SAR).
	Bu ürün doğal kauçuk lateks kullanılarak imal edilmemiştir.		PVC yoktur. Ürünlerde PVC kullanılmadığında belirtilir.
	Islak jel		Sünger
	Katı jel		Polimer
	Bez		Radyosulent
	Mikrogözenek		Hipoalerjenik

Uyarılar:
- EKG elektrotları yalnızca uzman danışmanlığında kullanılmalıdır.
- EKG elektrotları sağlam, temiz cilde uygulanmalıdır (açık yara, lezyon, enfekte veya iltihaplı bölgelerin üzerine uygulanmamalıdır).
- Elektrotların dikkatsizce çıkartılması cilde zarar verebilir. Elektrotun çıkartılması esnasında sıkıntı oluştuğunda yapışkanın özelliğini azaltmak için su kullanın.
- NEO X elektrotları uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır (en az 3 gün). Elektrotların düşene kadar yerinde bırakılması tavsiye edilir.
- Uzatılmış bir süre boyunca kullanılması durumunda günlük olarak güvenli yapışkanlılık ve deri reaksiyonunu kontrol edin.
- Çıkarma kolaylığı için, yapıştırıcıyı yumuşatmak amacıyla elektrotların üzerinde su kullanın.
- Yalnızca tek kullanımlıktır. Başka hastaların üzerinde kullanılması çapraz enfeksiyona neden olabilir. Bu cihazı yıkamayın veya sterilize etmeyin, çünkü bu işlemler cihaz üzerinde zararlı kalıntı bırakabilir veya cihazın arızalanmasına neden olabilir. Cihazın tasarımı ve kullanılan malzeme geleneksel temizlik ve sterilizasyon işlemleri ile uyumlu değildir.

Önlemler:
- Cerrahi prosedürler esnasında istenmeyen RF akışını en aza indirmek için, elektrotların elektro-cerrahi alandan mümkün olduğunca uzağa konulması gerekmektedir.
- Kendinden yapışkanlı elektrotlar artık cilde sağlam şekilde yapışmıyorsa yenisiyle değiştirilmelidir.
- Açık poşetlerde tutulan elektrotlar kuruyabilir, bu nedenle gerekli olmadığı takdirde poşeti açmayın.
- Derivasyon tel bağlanmamış elektrotlar yalnızca IEC 60601-1 ile uyumlu derivasyon kablolarıyla kullanılmalıdır.
- EKG elektrotları sağlam, temiz cilde uygulanmalıdır (açık yara, lezyon, enfekte veya iltihaplı bölgelerin üzerine uygulanmamalıdır).
- Elektrotlar yalnızca IEC 60601-1 ile uyumlu EKG izleme cihazları ile kullanılmalıdır.
- Sadece MR Koşullu elektrotlar: MR Koşullu işaretinin sadece elektrotlar için geçerli olduğunun ve elektrota bağlanabilen herhangi bir monitör, kablo veya derivasyon teli için geçerli olmadığının bilinmesi önemlidir. Elektrotu ve elektrot derivasyon kablolarını, MRG ortamında EKG kaydına ilişkin yerel güvenlik yönergelerine uygun olarak yerleştirin. MR Koşullu elektrot sadece MRG ortamında kullanıma uygun derivasyon kabloları ile kullanılmalıdır.

Ambu® Danimarka menşeli Ambu A/S'nin tescilli ticari markasıdır
Ambu A/S, ISO 13485 uyarınca sertifikalandırılmıştır

Instructions for use
ECG electrodes

US

These instructions for use are intended for the following Ambu ECG electrodes for electrocardiography procedures (ECG): BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SP, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 40554, 40556, 40713, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P.

Directions for use
- If needed, clean areas with a mild soap and water and dry thoroughly.
  For adults only: Clip off hair on excessively hairy areas if necessary. Only gently abrade if skin impedance is too high.
- The correct placement of electrodes is typically determined by the hospital/physician and/or local protocol/procedures.
- Peel the electrode away from the liner/capsule and place it on the skin, taking care not to touch the adhesive area except for solid gel electrodes, where the edge of the adhesive gel is held with the thumb.
- When using BlueSensor electrodes with offset connector the offset tab should be positioned in the same direction as the lead wires and cable, towards the equipment.
- Place the electrode on the skin by gently pressing around the adhesive edge with a circular smooth and firm motion. For wet gel avoid pressing down the centre of the electrode. If in doubt refer to the directions on the reverse of the pouch.
- Connect the lead-wire from the ECG monitoring device to the electrode. If the electrode is supplied with a pre-attached lead-wire it may be connected directly to the ECG monitoring device.
- Electrodes Removal: Gently lift the tab or the edge of the electrode, maintaining a low profile, and slowly pull off the electrode from the skin, holding and supporting down the newly exposed skin as the electrode is removed. Keep the electrode close to the skin surface when pulling back over itself. Avoid removing the electrode at 45-degree angle, to reduce the risk of mechanical trauma.
- Gel residue can be removed using paper towels or water.
- The electrode is disposable and should be discarded according to hospital or physician guidelines.
- NEO X placement: Remove the electrode from the liner by using tab 1 - Place electrode on the skin, applying a gentle pressure on the edges - Remove tab 2 - Apply gentle pressure on the edges, on each of the 4 wings.
- NEO X removal: Gently roll the 4 leaves of the electrode towards the centre. Lift up the electrode with your finger between the adhesive and the patient's skin.

Cautions:
- ECG electrodes should only be used by or in consultation with a health care provider familiar with their proper placement and use.
- ECG electrode may damage the skin if removed carelessly. Should the electrode be difficult to remove use water to dissolve the adhesive.
- ECG electrodes should be applied only to intact, clean skin (e.g., not over open wounds, lesions, infedted, or inflamed areas.
- ECG electrodes should be properly disposed of.
- NEO X electrodes are for long-term use (at least 3 days). It is recommended to leave the electrodes on until they fall off.
- In the event of use over an extended period, check for secure adhesion and absence of skin reaction on a daily basis.
- For ease of removal, use water on top of the electrodes, to soften the adhesive.
- For single use only. Use on other patients can cause cross infection. Do not soak, rinse, or sterilize this device as these procedures may leave harmful residues or cause malfunction of the device. The design and material used are not compatible with conventional cleaning and sterilization procedures.
- US: Rx only

Precautions:
- During surgical procedures electrodes should be placed as far as possible from the electro-surgical area to minimize unwanted RF current flow.
- Self-adhesive electrodes should be replaced if they no longer stick firmly to the skin.
- To minimize the risk of skin irritation, when replacing electrodes find a new area of skin on which to place them.
- Electrodes in an opened pouch may dry out, therefore do not open pouch until necessary.
- Electrodes with no lead wire attached should only be used with lead wires in compliance with IEC 60601-1.

Ambu® is a registered trademark of Ambu A/S, Denmark
Ambu A/S is certified according to ISO 13485

使用说明
心電電極

ZH

本说明适用于心电图仪 (ECG) 使用的以下 Ambu 心电电极： BR, BRS, BS-TAB-2300, CMM, L, NF, VL, VLC, M, N, NEOX, P, Q, QR, R, SP, T, SU, WS, WS/RT, 0215M, 0315M, 0415M, 0615M, 0715M , 40554, 40556, 40713, 4200, 4300, 4440M, 4500M, 4500M-H, 4530, 4530M, 4535M, 4540, 4540M, 4560M, 4570M, 4831Q, 4841P, 7841P。

使用说明
- 必要时用中性肥皂水清洁部位并彻底擦干。
  仅限成年人： 如有必要，刮净多毛的部位。 如果皮肤阻抗过高，轻轻摩擦。
- 电极的正确放置方法通常由医院/医生和/或当地规程/程序决定。
- 取下电极上的绝缘膜盖，再将其放在皮肤上，注意不要接触粘胶部位（除非是使用固体凝胶的电极，其粘胶边缘可以用拇指来固定）。

使用不带导线的 BlueSensor 电极时，位于电极上的连接器放置方向应与导线和电缆相同，朝向心电图设备。
- 将电极放置在皮肤上，沿电极的圆周轻轻按压其粘胶边缘。 使用湿凝胶电极时，不能下压电极中心。 如有疑问，请参阅包装袋背面的使用说明。
- 将心电图监测设备的导线与电极相连。 如果电极出厂时已预装导线，则可直接与心电图监测设备连接。
- 移除电极： 轻轻提起电极贴片或电极边缘，提起的部分不要提的过高，然后慢慢将电极从皮肤上拉起来，同时用手压住电极移开时慢慢露出的电极下的皮肤。 取下电极时，应让电极靠近皮肤。 避免以 45 度角移除电极，以减小机械创伤风险。
- 可用纸巾或水清除凝胶残余物。
- 电极为一次性用品，应根据医院或医生的指导说明进行处理。
- NEO X 放置方法： 通过标签 1 取下电极绝缘膜 – 将电极放在皮肤上，轻轻按压其边缘 – 取下标签 2 – 轻轻按压 4 个角的边缘。
- NEO X 移除： 轻轻将电极的四个角卷向中心。 将手指放在粘胶和患者皮肤之间以分离电极和患者皮肤。

符号	说明	符号	说明
	剩余的电极应储存在包装袋内，将包装袋开启的一边折起来，妥善封存。 电极在开启包装后，应在30 天内使用。 对于 NEO X，应在开启包装后 24 小时内使用。 不能使用凝胶已变干的电极。 关于未启封包装的储存期限，请参阅包装袋上印刷的有效日期。		磁共振条件。 仅产生 1.5 特拉斯和 3 特拉斯的静电磁场。 最大 25.000 高斯/厘米或 250 特拉斯/米的空间梯度场。扫描 15 分钟，人体最大平均比吸收率 (SAR) 为 2 W/千克。
	本产品不含天然乳胶。		不含聚氯乙烯。 如果产品不含聚氯乙烯，请注明。
	湿凝胶		泡沫
	固体胶		聚合物
	布料		可透射线
	微孔		低过敏性

注意：
- 心电电极应仅供专业人员使用，或在专业人员的指导下使用。
- 心电电极仅可用于完好且干净的皮肤（例如，禁止用于未愈合的创面、伤口、感染或发炎的皮肤）。
- 取下电极时若不小心，可能会损伤皮肤。 如果取下电极比较困难，请用水溶解粘附剂。
- NEO X 电极适合长时间使用（至少 3 天）。 建议让电极自然脱落。
- 如果长期使用，每天应检查粘贴是否牢实，皮肤是否没有反应。
- 为方便取下电极，可以在电极顶点处加点水以软化粘胶。
- 仅供一次性使用。 用于其他患者会造成交叉感染。 切勿浸泡、清洗或者对该装置进行消毒，这样做会留下有害的残余物或者导致装置出现故障。 本装置的设计及所用材料不适用于传统的清洁和消毒程序。

注意事项：
- 在手术过程中，将应电极放置在尽可能远离电手术区的地方，以将有害的射频电流降至最低。
- 如果自粘式电极与皮肤之间的粘性不强，应进行更换。
- 包装袋已打开的电极可能会变干，因此，使用前不要打开包装袋。
- 无导线的电极只能与符合 IEC 60601-1 标准的导线一同使用。
- 心电电极仅可用于完好且干净的皮肤（例如，禁止用于未愈合的创面、伤口、感染或发炎的皮肤）。
- 电极只能与符合 IEC 60601-1 标准的心电监控设备一同使用。
- 仅适用于 MR 条件电极： 请务必注意，MR 条件标记仅适用于电极，不可用于任何可能连接在电极上的监控器、电缆或导线。 请遵照当地安全指南放置电极和电极导线，在 MRI（核磁共振成像）环境下记录心电图。 MR 条件电极仅在导线符合 MRI（核磁共振成像）环境标准时才可以使用。

Ambu® 是丹麦 Ambu A/S 的注册商标
Ambu A/S 已通过 ISO 13485 认证

Duration of Application Time in Hours

BG	Продължителност на приложението в часове
CS	Trvání aplikace Čas v hodinách
DA	Anvendelsens varighed i timer
DE	Haftdauer in Stunden
EL	Διάρκεια χρόνου εφαρμογής (σε ώρες)
EN	Duration of Application Time in Hours
ES	Duración del periodo de aplicación en horas
ET	Kasutamisaja vältus tundides
FI	Käyttöaika tunneissa
FR	Durée de l'application en heures
HR	Vrijeme primjene u satima
HU	Alkalmazás időtartama (óra)
IT	Durata del tempo di applicazione, in ore
JA	アプリケーションの時間(時間単位)
LT	Taikymo trukmė valandomis
LV	Lietošanas ilgums stundās
NL	Duur van het aanbrengen in uren
NO	Virketid i timer
PL	Zalecany czas aplikacji w godzinach
PT	Duração do Tempo de Aplicação em Horas
RO	Durată de aplicare exprimată în ore
RU	Время применения в часах
SK	Dĺžka času aplikácie v hodinách
SL	Čas uporabe v urah
SV	Appliceringstid i timmar
TR	Saat Cinsinden Uygulama Süresi
US	Duration of Application Time in Hours
ZH	使用时间（小时）

Item number	Gel system	Adhesive system	Sensor Material	Patient Indication	Options - Application of use	Duration of application (hours)
BR	Solid Gel	Solid Gel	Ag/AgCl	Neonatal	Neonatal	48
BRS	Solid Gel	Solid Gel	Ag/AgCl	Neonatal	Neonatal	24
BS TAB-2300	Solid Gel	Solid Gel	Ag/AgCl	Adult	Resting	½
CMM	Solid Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Long term	48
L	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Long term	72
M	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Short term	24
N	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Pediatric	Short term	24
NEOX	Solid Gel	Solid Gel	Ag/AgCl	Neonatal	Neonatal	72
NF	Solid Gel	Solid Gel	Ag/AgCl	Neonatal	Neonatal	48
P	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Pediatric	Short term	24
Q	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Short term	24
QR	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Short term	24
R	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Stress Test	24
SP	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Stress Test / Short Term	24
SU	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Resting	24
T	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Stress Test	24
VL	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Long term	72
VLC	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Long term	72
WS	Solid Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Short term	24
WS/RT	Solid Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Short term	24
0215M	Solid gel	Solid gel	Ag/AgCl	Pediatric	Resting	½
0315M	Solid Gel	Solid gel	Ag/AgCl	Adult	Resting	½
0415M	Solid Gel	Solid gel	Ag/AgCl	Adult	Resting	½
0615M	Solid Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Resting	½
0715M	Solid Gel	Solid gel	Ag/AgCl	Adult	Resting	½
40554	Solid Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Neonatal	Neonatal	24
40556	Solid Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Neonatal	Neonatal	24
40713	Solid Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Pediatric	Long term	48
4200	Solid Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Short term	24
4300	Solid Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Short term	24
4440M	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Long term	48
4500M	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Short term	24
4500M-H	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Short term	24
4530	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Resting	24
4530M	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Resting	24
4535M	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Short term	24
4540	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Resting	24
4540M	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Resting	24
4560M	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Stress Test	24
4570M	Wet Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Pediatric	Short term	24
4831Q	Solid Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult / Pediatric	Short term	24
4841P	Solid Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Short term	24
7841P	Solid Gel	Acrylic	Ag/AgCl	Adult	Short term	24